

### Prijzen en namen wijzigen.

1. Ga met de **MODE** toets naar de **S-stand**
2. In uw beeld staat **PROGRAM PLU** , druk 1 x op de **BON** toets
3. Er staat nu **GEEF PLU #** in beeld, druk nu op het toetsenbord of het nummer in
4. Nu kunt u de **PRIJS** wijzigen, met de **X-toets** kunt u schakelen tussen **KG** en **STUKS**
5. Bevestig met **BON** toets, nu staat de **NAAM** van het artikel in beeld
6. Deze kunt u wijzigen met **TOETSENBORD**
7. Als u klaar bent bevestig met de **BON** toets
8. Nu kunt u het **BTW** tarief koppelen d.m.v. de **HOOFDGROEP CODE** in te voeren
9. Bevestig weer met **BON** toets
10. Opslaan doet u met de **PLU** toets
11. Nu kunt u met de **MODE** toets terug naar de **R-Stand**

### Rapportage einde van de DAG

1. Ga met de **MODE** toets naar de **X-stand**
2. In uw beeld staat nu **HG GROEP DAG RAPPORT**, Hoofdgroepen rapport
3. Bevestig met de **BON** toets, nu staat er geef **BEGIN #** in, dit is nummer 1
4. Bevestig weer met de **BON** toets, nu staat er geef **EIND #** in, dit is nummer 99
5. Druk op de **BON** toets, er wordt nu een rapport uitgedraaid.
6. Druk nu op de **X-toets**, er staat nu **PLU DAG RAPPORT**, Artikelen rapport
7. Bevestig met de **BON** toets, nu staat er geef **BEGIN #** in, dit is nummer 1
8. Bevestig weer met de **BON** toets, nu staat er geef **EIND #** in, dit is nummer 999
9. Druk op de **BON** toets, er wordt nu een rapport uitgedraaid
10. Druk nu op de **X-toets** tot dat er **9.4 BTW RAPPORT** in beeld staat
11. Bevestig met **BON** toets, er staat nu geef **BEGIN #** in, dit is nummer 1
12. Bevestig weer met de **BON** toets, nu staat er geef **EIND #** in, dit is nummer 2
13. Druk op de **BON** toets, er wordt nu een rapport uitgedraaid
14. Ga nu met de **MODE** toets naar de **Z-stand**
15. In uw beeld staat nu **WIS DAG OMZET RAPPORT**
16. Bevestig met de **BON** toets, de weegschaal vraagt nu om te wissen **JA** of **NEE**
17. Druk op de **C-toets** om het rapport uit te draaien, met de **T-toets** kunt u nog terug
18. Met de **MODE** toets gaat u terug naar de **R-stand**
19. Nu is de weegschaal klaar voor de volgende dag.

### Lichtkrant wijzigen

1. Ga met de **MODE** toets naar de **S-stand**
2. Er staat nu **PROGRAM PLU** in beeld
3. Druk nu het getal 13 in, er staat nu **PROGRAM LICHTKRANT**
4. Bevestig met de **BON** toets
5. Er staat nu geef **LICHTKRANT #** in, druk op de 1 en daarna op de **BON** toets
6. Nu staat de **LICHTKRANT** in beeld, deze kunt u wijzigen met het toetsenbord
7. Als u klaar bent kunt u het opslaan met **PLU** toets
8. Met de **MODE** toets gaat u terug naar de **R-STAND**

Handleiding DIGI SM-5100 & SM-120

