Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-380M





Inhoudsopgave

Pag.2 Pag.3	1	Inhoudsopgave Voordat u begint
U	1.1	Specificaties
	1.2	Aanbeveling
	1.3	Functieslot
Pag.4 Pag.5	2	Installeren van de kassarol
Pag 6	31	Toetsenbord
Pag.7	3.2	Registreren op de kassa
Pag.10	4	Rapporten
Pag.11	5	Sleutelstand S
-	5.1	Instellingen van de maxima
Pag.12	5.2	Verkopen resetten
	5.3 5.4	NRGT-TTL resellen PLU bestand verwijderen
	5.5	EPROM informatie
Pag.13	5.6	Toetsenbord programmeren
Pag.14	5.7	RS232 poorten programmeren
Pag.15	6	Sleutelstand PGM
D (0)	6.1	BTW programmeren
Pag.16	6.2	PLU's programmeren
Pag 17	622	Hoofdaroen konneling
1 ay.17	623	Prijs en bedragbegrenzing
Pag.18	6.2.4	Voorraad
U	6.2.5	Omschrijving
Pag.19	6.2.6	PLU koppeling
Pag.20	6.2.7	PLU verwijderen
Dec 01	6.2.8	PLU korting bij aantal
Pag.21	6.3 6.4	Print opties
Pag.25	6.5	Toetsen
	6.5.1	Individuele opties van de toetsen
Pag.34	6.5.2	Omschrijving van de toetsen
Pag.35	6.5.3	Bedragbegrenzing
Pag.36	6.6	Verkopers
	0.0.1 662	Loegangscode Aangesloten geldlade en training
Pag 37	0.0.2 6 7	Korting bij aantal
. ug.or	6.7.1	Aantal invoeren
	6.7.2	Bedrag invoeren
	6.7.3	Omschrijving invoeren
D 00	6.7.4	Voorbeeld korting bij aantal
Pag.38	6.8	Hoofdgroepen Status van de beefdareen
	0.0.1 682	Omschrijving van de boofdgroep
	6.9	Macro toetsen
Pag.39	6.10	Logo
Ū.	6.10.1	Vertalingen Financieel Rapport
Pag.40	6.10.2	Vertalingen Verkoper Rapport
	6.10.3	Omschrijving van macro's
Dec: 41	6.11	Preset toetsen
Pag.41	6.12 6.13	Geld in lade limiet
	6.14	Datum en tiid
	6.15	Tare gewicht
	6.16	Kassanummer
Pag.42	7	Printen van programmeergegevens
Pag.43	8	Extra uitleg over tafels of verkopers door elkaar
Pag.44	9	Keukenprinter aansluiten
rag.45	10	PC aansluiten (en grafisch logo maken)

Milieu

Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese MI richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte electrische en electronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten. Vraag uw speciaalzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval.



1. Voordat u begint

In dit hoofdstuk worden de diverse onderdelen van de kassa beschreven en worden de specificaties weergegeven.

1.1 Specificaties

Onderdeel

Omschrijving

Printer Enkel station thermisch (drop-in mechanisme) Print snelheid 14 regels per seconde 57.5mm Papierrol Toetsenbord 44 toetsen (verhoogd) Verkoperdisplay 2 regels LCD tekst 10 karakters numeriek Klantendisplay **RAM Geheugen** 2Mbits **ROM Geheugen** 4Mbits 2 x RS-232C (COM#1 en COM#2) Interface Geldlade 4 papier, 8 munt Afmetingen 400 (B) x 450 (D) x 260 (H) mm Gewicht 13kg

1.2 Aanbeveling

- Plaats de kassa niet in een omgeving die: Vochtig is In direct zonlicht staat Naast apparaten die sterke electromagnetische velden opwekken
- Gebruik de kassa niet met natte handen
- Probeer de kassa nooit zelf te repareren, laat dit aan een vakman over
- Sluit de kassa op een aparte stroomgroep aan om storing van andere apparaten te voorkomen

1.3 Functieslot



VOID	Om artikelen terug te boeken (correcties)
OFF	Om de kassa uit te zetten, de kassa krijgt nog wel stroom
REG	Dit is de normale werkstand waarin u registreert
Х	Om rapporten te printen ZONDER de verkopen te resetten
Z	Om rapporten te printen en de verkopen te resetten (op '0')
Ρ	Om de kassainstellingen te programmeren
S	Verborgen sleutelstand uitsluitend bedoeld voor dealers

SLEUTELS:

Bij de ER-380M worden twee setjes sleutels geleverd. Elke setje bestaat uit de volgende sleutels:

Sleutel	Sleutelstanden
REG	OFF en REG
VOID	VOID, OFF, REG en X
Z	VOID, OFF, REG, X en Z
Р	VOID, OFF, REG, X, Z en P
С	Alle sleutelstanden

2 Installeren van de kassarol







electronisch journaal kunt u het papier op de oprolspoel oprollen. Steek het uiteinde in de oprolspoel en draai het papier enkele malen om de oprolspoel. Plaats daarna de oprolspoel in de houder.

3 Display

De ER-380M heeft een LCD display met twee regels tekst (verkoperdisplay) en een numeriek klantendisplay. In het verkoperdisplay kan o.a. de volgende informatie verschijnen:

De sleutel van de kassa staat in sleutelstand VOID	VOID STAND	
De sleutel van de kassa staat in sleutelstand OFF		
De sleutel van de kassa staat in sleutelstand REG	REG STAND	
De sleutel van de kassa staat in sleutelstand X	X STAND	
De sleutel van de kassa staat in sleutelstand Z	Z STAND	
De sleutel van de kassa staat in sleutelstand PGM	PGM STAND	
De sleutel van de kassa staat in sleutelstand SM	SM STAND	
Er is een bedrag geregistreert op PLU1 van € 1,00	PLU1 1	1.00
De klant betaald met € 10,00 Het wisselgeld bedraagt € 7,00	CONTANT TWISSEL	10.00 7.00
Er volgt een waarschuwing wanneer u een verkeerde handeling op de kassa verricht. Druk op [C] en probeer opnieuw.	*** WARNING *** VOLGORDE FOUT	

In het klantendisplay kan de volgende informatie verschijnen:

C Wisselgeld

- Negatief bedrag

Sub Sub totaal bedrag

= Totaal afgerekend bedrag

3.1 Toetsenbord



X/TIMEX/TIMEVermenigvudigen of als er niet word geregistreert de tijd in het display00-900-9Hiermee voert u de bedragen en andere codes inAdd CheckVerzamel NotaVoor het samenvoegen van tafelnota'sCancelAnnuleerAnnuleer de complete bon voordat er is afgerekendCashContantOm contante betalingen te registreernCheckPinRegistreert een transactie die met de pin wordt betaaldCheck CashingExtra PinnenOm klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt gepindCheck Edors.Toelichting op ChequePint een geprogrammeerde toelichting op de slipprinterCheck MorgOp RekeningOm verkopen op rekening te registreernCheck#Op RekeningOm verkopen op rekening te registreernCheck#Op RekeningOm een foutieve ingave in het display te corrigerenClearCOm een foutieve ingave in het display te corrigerenClearCOm een foutieve ingave in het display te corrigerenClearVoor het santal dianten gertravitation gerogistreen of niet te registreer als coupon artikelEat-InWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake OutWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenF/S ShiftCoupon ShiftOm een aantal klanten per tafel in te voegenF/S TendCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikele ni het display zienF/S TendCouponOm tea aantal klanten per tafel in te voegenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een andere PLU te registreren discoupo	#/NS	LA OPEN	Print een getal als u cijfers invoert en op deze toets drukt (SKU#)
00-9 00-9 Hiermee voert u de bedragen en andere codes in Add Check Verzamel Nota Voor het samenvoegen van tafelnota's Cancel Annuleer Annuleer Annuleer Annuleer Annuleer de complete bon voordat er is afgerekend Cash Contant Om contante betalingen te registreren Check Pin Registreert een transactie die met de pin wordt betaald Check Cashing Extra Pinnen Om klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt gepind Check Endors. Toelichting op Cheque Om verkopen op rekening te registreren Charge Op Rekening Om verkopen op rekening te registreren Clear C Om een tafelnummer te openen Clear C Om een tafelnummer te openen Clear C Om een tafelnummer te openen Clear C Om een datiste aanslag direct terug te boeken Trake Out Worden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moeten Take Out Worden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moeten F/S Shift Coupon Shift Om een aantal toetscombinaties aamen te voegen Guest# Klanten Om coupon artikelen af te reken	X/TIME	X/TIJD	Vermeniquidigen of als er niet wordt geregistreert de tiid in het display
Add Check Verzamel Nota Voor het samenvoegen van tafelnotat s Cancel Annuleer Annuleer Cancel Annuleer Annuleer de complete bon voordat er is afgerekend Cash Contant Om contante betalingen te registreren Print een complete bon achteraf als de klantenbon uit staat Print een complete bon achteraf als de klantenbon uit staat Check Cashing Extra Pinnen Om klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt gepind Check Endors. Toelichting op Cheque Check More Print een geprogrammeerde toelichting op de slipprinter Check# Op Rekening Om verkopen op rekening te registreren Check# Op Rekening Om een tatelehummer te openen Clear C Om een tatelehummer te openen Clear Verkoper Registreert verkopen per verkoper (max. 15) Conv Wisselkoers Rekent om van Euro's naar een andere valuta Drive Thru word en berekend als het et en wordt opgehaald of als het eten ter plekke P/S Sub Coupon Sub Laat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zien F/S Sub Coupon Sub Laat het sub totaal van de coupon artikele in te voseen Geust# Klanten	00-9	00-9	Hiermee voert u de bedragen en andere codes in
CancelAnnuleerAnnuleertAnnuleert de complete bon voordat er is afgerekendCashContantOm contante betalingen te registrerenCheckPinRegistreert een transactie die met de pin wordt betaaldCheck Cashing Extra PinnenOm klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt gepindCheck Endos.Toelichting op ChequePrint een complete bon voordat er is afgerekendCheck Endos.Toelichting op ChequeCheck WOpenCheck WOpenClearCClearCClearCClearOm een tafelnummer te openenClearCConvWisselkoersRekent om van Euro's naar een andere valutaEat-InWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive Thruword genuttigd.Error CorrFoutFYS ShiftCoupon ShiftCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponGuest#KlantenMacro(1-10)Me en andre PLU te registreren en teresMedifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registrerenPial OutUit KasOm betaantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een andere PLU te registrerenPial OutUit KasOm betaingen uit de kassa te registrerenPial OutUit KasOm beta	Add Check	Verzamel Nota	Voor het samenvoegen van tafelnota's
Cash Contant Om contante betalingen te registreren Cash Contant Print een complete bon achteraf als de klantenbon uit staat Check Pin Registreert een transactie die met de pin wordt betaald Check Cashing Extra Pinnen Om klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt gepind Check Endors. Toelichting op Cheque Print een geprogrammeerde toelichting op de slipprinter Chack# Open Om een totlieve ingave in het display te corrigeren Clerk Verkoper Registreert verkopen op rekening te registreren Clerk Verkoper Registreert verkopen op rekening te registreren allendummer te openen Clerk Verkoper Registreert verkopen oper verkoper (max. 15) Conv Wisselkoers Rekent om van Euro's naar een andere valuta Eat-In Worden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moeten Take Out worden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekke Prive Thru worden berekend als het eten wordt opgehaald of als net eten ter plekke Pris Shift Coupon Shift Om een aantal toetscombinaties samen te voegen F/S Shub Coupon Sub Laat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zien F/S Shuf	Cancel	Annuleer	Annuleert de complete bon voordat er is afgerekend
OctobDenktinDenktinPrint een complete bon achteral als de klantenbon uit staatCheckPinCheck Cashing Extra PinnenOm klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt gepindCheck Endors.Toelichting op ChequeCheck Endors.Toelichting op ChequeCheck Endors.Toelichting op ChequeCheck Endors.Op RekeningCheck#OpenCheck#OpenClearCConvWisselkoersRekeningMe en tafelnummer te openenClearCConvWisselkoersRekento mo van Euro's naar een andere valutaEat-InWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive Thruworden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenF/S SbiftCoupon SubtLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S ShiftCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponOm een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen rug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een ananter Carag inPial OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPrist CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm ketalingen uit de kassa te	Cash	Contant	Om contante betalingen te registreren
CheckPinPin the construction of the data of the function of the dataCheck Cashing Extra PinnenOm klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt gepindCheck Endors.Toelichting op ChequePrint een geprogrammeerde toelichting op de slipprinterChargeOp RekeningOm verkopen op rekening te registrerenCheck #OpenOm een tafelnummer te openenClearCOm een tafelnummer te openenClearCOm een tafelnummer te openenClearCOm een tafelnummer te openenClearCOm een futtive ingave in het display te corrigerenClerkVerkoperRegistreert verkopen per verkoper (max. 15)ConvWisselkoersRekent om van Euro's naar een andere valutaEat-InWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive Thruworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeF/S ShiftCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponOm coupon artikelen af te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPluUDim ent prijscodes (barcodes) t	Ousin	Containt	Print een complete bon achteraf als de klantenbon uit staat
OneskiTimTimCheck CashingExtra PinnenOm klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt gepindCheck Endors.Toelichting op ChequePrint een geprogrammeerde teelichting op de slipprinterCheck#OpenOm een tafelnummer te openenClearCOm een tafelnummer te openenClearCOm een tafelnummer te openenClearCOm een tafelnummer te openenClerkVerkoperRegistreert verkopen per verkoper (max. 15)ConvWisselkoersRekent om van Euro's naar een andere valutaEat-InWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive ThruWorden uitsluitend gebruikt als er vorschillende BTW tarieven moetenF/S ShiftCoupon ShiftOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikelF/S SubCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S ShiftCouponOm coupon artikelen after rekenenGuest#KlantenOm een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnReturnOm aen aantal toetscombinaties samen te voegenP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inP/BalVorig SaldoOm kortingen in procenten te berekenP/BalVorig SaldoOm kortingen in procenten te berekenP/BalVorig SaldoOm ketningen in procenten te voerenRecd Acct<	Check	Pin	Registreert een transactie die met de nin wordt betaald
Oncode OutsminOff Nature OutsminOff Nature OutsminCheck Endors.Toelichting op ChequePrint een geprogrammeerde toelichting op de slipprinterChack #OpenOm verkopen op rekening te registrerenCheck #OpenOm een tafelnummer te openenClearCOm een foutieve ingave in het display te corrigerenClearVerkoperRegistreert verkopen per verkoper (max. 15)ConvWisselkoersRekent om van Euro's naar een andere valutaEat-InWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive Thruworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive Thruword genutigd.FrS SubCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S SubCouponOm een aantal kelen af te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm kortingen in procenten te berekenenPutuOm kortingen in procenten te berekenenPutuPutuOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de not van de tafelPrint CheckNotaPrint de not van de tafelPrint CheckNotaPrint de not van de tafelPrint CheckNotaPrint de not van de tafel <t< td=""><td>Check Cashing</td><td>Extra Pinnen</td><td>Om klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt genind</td></t<>	Check Cashing	Extra Pinnen	Om klanten extra geld contant uit te betalen als er wordt genind
Charge Op Rekening Of verkopen op rekening to beskening op verkopen op verkopen (max. 15) Clerk Open Om een totieve ingave in het display te corrigeren Clerk Verkoper Registreert verkopen per verkoper (max. 15) Conv Wisselkoers Rekent om van Euro's naar een andere valuta Eat-In Worden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moeten Worden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekke word genuttigd. Error Corr Fout Om de laatste aanslag direct terug te boeken F/S Shift Coupon Sub Laat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zien F/S Tend Coupon Om coupon artikelen af te rekenen Guest# Klanten Om het aantal klanten per tafel in te voeren Macro(1-10) Macro(1-10) Om een aantal toetscombinaties samen te voegen Return Retour Om artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment) Modifier(1-5) PLU Shift Om een aantal toetscombinaties samen te voegen Return Retour Om artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment) Modifier(1-5) -% (1-5) Om kortingen uit de kassa te registreren -% (1-5) -% (1-5) Om kortingen uit de kassa te registreren -% (1-5) -% (1-5) Om kortingen in procenten te berekenen PLU PLU Om met prijscodes (barcodes) te werken Payment Betalen Om rekeningen te betalen Print Check Nota Print de nota van de tafel Promo Representatie Om een aantal kord op printer te voeren Recd Acct In kas Om kasgeld te ontvangen Scale Wegen Om het papier door de printer te voeren Recd Acct In kas Om kasgeld te ontvangen Scale Wegen Om het papier door de printer te voeren Recd Acct In kas Om kasgeld te ontvangen Scale Wegen Om het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten) Service Sluiten Sluit een openstaande tafel zonder af te rekenen Stuit en openstaande tafel zonder af te rekenen Stuit en openstaande tafel zonder af te rekenen Stuit Sub totaal Teit alle registraties op en laat het bedrag i	Check Endors	Toelichting on Cheque	Print een geprogrammeerde toelichting op de slipprinter
OntageOp TexterningOrn Verkoper (Presenting)Check#OpenOm een tafelnummer te openenClearCOm een fadelnummer te openenClerkVerkoperRegistreert verkopen per verkoper (max. 15)ConvWisselkoersRekent om van Euro's naar een andere valutaEat-InWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive Thruworden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenF/S ShiftCoupon ShiftOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikelF/S SubCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponOm coupon artikelen af te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aanter PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPial OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPluUPluOm rekeningen te betalenPrint de nota van de tafelOm kasse de registrerenFeedBonOm het gatis te registrerenScaleWegenOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenStuitSub tot	Charge	On Bekening	Om verkonen on rekening te registreren
ClearCOne een foutieve ingave in het display te corrigerenClearCOm een foutieve ingave in het display te corrigerenClerkVerkoperRegistreert verkopen per verkoper (max. 15)ConvWisselkoersRekent om van Euro's naar een andere valutaTake OutWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive ThruWorden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeF/S ShiftCoupon ShiftOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikeleF/S SubCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponOm coupon artikelen af te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm attikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm teetningen te betalenPhuPLUOm rekeningen te betalenPrimt de nota van de tafelOm rekeningen te betalenPrimt de nota van de tafelOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gavierties op en laat het bedrag in het display zienScaleWegenOm te tunnen registreren op een tafel zonder af te rekenenStuit	Chook#	Open	Om verköpen op rekenning te registreren
GerkOOOn entrol to the entrol	Cloar	C	Om con fautiona ingava in het display to corrigoron
ClerkVerköpenRegistreen Verköpen per verköpen (ind.v. 13)ConvWisselkoersRekent om van Euro's naar een andere valutaEat-InWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive Thruworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeError CorrFoutOm de laatste aanslag direct terug te boekenF/S ShiftCoupon ShiftOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikelF/S TendCouponOm coupon artikelen af te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm kortingen in procenten te berekenen-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm keningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenScaleWegenOm het ageitre op een tafelnummerScaleWegenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenStillSub totaalTelt alle regis	Clerk	U Varkapar	Pagiatraart varkanan nar varkanar (may 15)
ColivWisserköersNeken off van Lufo's haar een andere valuatTake OutWorden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW tarieven moetenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive ThruOm de laatste aanslag direct terug te boekenF/S ShiftCoupon ShiftOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikeleF/S ShiftCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponOm coupon artikelen af te rekenenGuest#KlantenOm een andata klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een andata toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm keningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSotilSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafel	Cierk		Registreent verkopen per verkoper (max. 15)
EachWorden bitslutend gebruik als er Verschniende B i W tareven modelenTake Outworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeDrive Thruworden berekend als het eten wordt opgehaald of als het eten ter plekkeError CorrFoutOm de laatste aanslag direct terug te boekenF/S SubCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponOm coupon artikelen af te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm een artikel gratis te registrerenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenScaleWegenOm het gaviert tien betalez onder af te rekenenStuit een openstaande tafel zonder af te rekenenStuit een openstaande tafel zonder af te rekenenStuit vier een stuitenSub totaalTelt alle registraties op en tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om te kunnen registreren op een tafelnummer <t< td=""><td>Conv Fat In</td><td>WISSelkoers</td><td>Nevelan with with and a showing the subverse billande BTW teviewer meeter</td></t<>	Conv Fat In	WISSelkoers	Nevelan with with and a showing the subverse billande BTW teviewer meeter
Take OutWorden berekend as het eten wordt opgenaald of als het eten ter piekkeDrive Thruword genuttigd.Error CorrFoutOm de laatste aanslag direct terug te boekenF/S ShiftCoupon ShiftOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikelF/S SubCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponOm coupon artikelen af te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm kertingen in procenten te berekenen% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm het gapier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSthSub totaalTet alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTak (1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan	Eal-In Taka Out		worden uitsluitend gebruikt als er verschillende BTW taneven moeten
Drive InruWord genuttigg.Error CorrFoutOm de laatste aanslag direct terug te boekenF/S ShiftCoupon ShiftOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikelF/S SubCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm tekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm het gapier door de printer te voerenReed AcctIn kasOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenStultSub totaalTel alle registreren op een tafelnummerTakl-1-ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikele te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenVaidValiderenOm te kunnen valideren	Take Out		worden berekend als net eten wordt opgenaald of als net eten ter piekke
Error CorrFourFourOm de laatste aanslag direct terug te boekenF/S ShiftCoupon ShiftOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikelF/S SubCouponOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikelF/S TendCouponOm een antal kalen af te rekenenGuest#KlantenOm een aantal toetscombinaties samen te voegenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenen-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenFeedBonOm het gapier door de printer te voerenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)StiltSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstell	Drive Inru	F . 1	word genuttiga.
F/S ShiftCoupon ShiftOm een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikelF/S SubCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponOm coupon artikelen af te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registrerenP/BalVorg SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm kortingen in procenten te berekenen-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint de nota van de tafelOm een artikel gratis te registrerenPromoRepresentatieOm ket gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluite en openstaande tafel zonder af te rekenenSotlSub totaalTel talle registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenVoidValiderenOm Ekunnen valideren	Error Corr	Fout	Om de laatste aanslag direct terug te boeken
F/S SubCoupon SubLaat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zienF/S TendCouponOm coupon artikelen af te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een antikel gratis te registrerenFeedBonOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)StilSub totaalTelt alle registreries op en laat het bedrag in het display zienStilSub totaalTelt alle registreren op een tafelnummerTak(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm te kunnen validerenValidValiderenOm te kunnen valideren	F/S Shift	Coupon Shift	Om een PLU te registreren of niet te registreren als coupon artikel
F/S 1endCouponOm coupon artikelen at te rekenenGuest#KlantenOm het aantal klanten per tafel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm kortingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm een artikel gratis te registrerenFreedBonOm het papier door de printer te voerenFeedBonOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ScaleWegenOm te gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)StilSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerVoidHerstelOm bet aan ander en artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm te kunnen valideren	F/S Sub	Coupon Sub	Laat het sub totaal van de coupon artikelen in het display zien
Guest#KlantenOm het aantal klanten per tatel in te voerenMacro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm een artikel gratis te registrerenFeedBonOm het gawicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ScaleWegenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSthlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerVoidHerstelOm te kunnen validerenValidValiderenOm te kunnen valideren	F/S Tend	Coupon	Om coupon artikelen af te rekenen
Macro(1-10)Macro(1-10)Om een aantal toetscombinaties samen te voegenReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm het papier door de printer te voerenFeedBonOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ScaleWegenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenStblSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenValidValiderenOm te kunnen valideren	Guest#	Klanten	Om het aantal klanten per tatel in te voeren
ReturnRetourOm artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm het papier door de printer te voerenFeedBonOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ScaleWegenOm te kunnen registreren op een tafelnummerStblSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerVoidHerstelOm BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidValiderenOm te kunnen valideren	Macro(1-10)	Macro(1-10)	Om een aantal toetscombinaties samen te voegen
Modifier(1-5)PLU ShiftOm een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toetsP/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenStblSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenValidValiderenOm te kunnen valideren	Return	Retour	Om artikelen terug te boeken (artikel komt terug in het assortiment)
P/BalVorig SaldoVoer het openstaande bedrag inPaid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenFeedBonOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenStlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm te kunnen validerenValidValiderenOm te kunnen valideren	Modifier(1-5)	PLU Shift	Om een andere PLU te registreren met dezelfde PLU toets
Paid OutUit KasOm betalingen uit de kassa te registreren-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenFeedBonOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)StlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm te kunnen validerenValidValiderenOm te kunnen valideren	P/Bal	Vorig Saldo	Voer het openstaande bedrag in
-% (1-5)-% (1-5)Om kortingen in procenten te berekenenPLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenFeedBonOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)SbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenValidValiderenOm te kunnen valideren	Paid Out	Uit Kas	Om betalingen uit de kassa te registreren
PLUPLUOm met prijscodes (barcodes) te werkenPaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenFeedBonOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenValidValiderenOm te kunnen valideren	-% (1-5)	-% (1-5)	Om kortingen in procenten te berekenen
PaymentBetalenOm rekeningen te betalenPrint CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenFeedBonOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenValidValiderenOm te kunnen valideren	PLU	PLU	Om met prijscodes (barcodes) te werken
Print CheckNotaPrint de nota van de tafelPromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenFeedBonOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVaidValiderenOm te kunnen valideren	Payment	Betalen	Om rekeningen te betalen
PromoRepresentatieOm een artikel gratis te registrerenFeedBonOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm te kunnen validerenValidValiderenOm te kunnen valideren	Print Check	Nota	Print de nota van de tafel
FeedBonOm het papier door de printer te voerenRecd AcctIn kasOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm te kunnen validerenValidValiderenOm te kunnen valideren	Promo	Representatie	Om een artikel gratis te registreren
Recd AcctIn kasOm kasgeld te ontvangenScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm te kunnen validerenValidValiderenOm te kunnen valideren	Feed	Bon	Om het papier door de printer te voeren
ScaleWegenOm het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm te kunnen validerenValidValiderenOm te kunnen valideren	Recd Acct	In kas	Om kasgeld te ontvangen
ServiceSluitenSluit een openstaande tafel zonder af te rekenenSbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenValidValiderenOm te kunnen valideren	Scale	Wegen	Om het gewicht in het display te laten zien (weegschaal aangesloten)
SbtlSub totaalTelt alle registraties op en laat het bedrag in het display zienTableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenValidValiderenOm te kunnen valideren	Service	Sluiten	Sluit een openstaande tafel zonder af te rekenen
TableTafelOm te kunnen registreren op een tafelnummerTax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenValidValiderenOm te kunnen valideren	Sbtl	Sub totaal	Telt alle registraties op en laat het bedrag in het display zien
Tax(1-4)ShiftBTW1-4Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigenVoidHerstelOm foutieve aanslagen te herstellenValidValiderenOm te kunnen valideren	Table	Tafel	Om te kunnen registreren op een tafelnummer
Void Herstel Om foutieve aanslagen te herstellen Valid Valideren Om te kunnen valideren	Tax(1-4)Shift	BTW1-4	Om BTW aan een artikel te koppelen of om het vaste tarief te wijzigen
Valid Valideren Om te kunnen valideren	Void	Herstel	Om foutieve aanslagen te herstellen
	Valid	Valideren	Om te kunnen valideren
waste Schade Om kapotte artikelen uit de voorraad te halen	Waste	Schade	Om kapotte artikelen uit de voorraad te halen

3.2 Registreren op de kassa

Verkoper:

Afhankelijk van de programmering van de kassa moet na elke transactie een verkoper zich aanmelden of een verkoper hoeft zich pas aan te melden nadat een andere zich heeft afgemeld. In totaal 15 verschillende verkopers kunnen zich aanmelden op de kassa.

Aanmelden d.m.v. volgnummer (1-15):	Voer het nummer in en druk op [VERKOPER]
Aanmelden d.m.v. code (max. 6 cijfers):	[VERKOPER] voer de code in [VERKOPER]
Afmelden van de verkoper:	[0] [VERKOPER]

Bon aan/uit:

U kunt ervoor kiezen om standaard de klantenbon aan of uit te zetten. Als de klantenbon uit staat, kunt u toch een bon printen door na de registratie op [KONTANT] te drukken.

Klantenbon uitschakelen: Klantenbon inschakelen: Sleutel in X, [9][9] [SUB TTL] [1] [CONTANT], sleutel in REG Sleutel in X, [9][9] [SUB TTL] [0] [CONTANT], sleutel in REG

PLU's:

Het registreren van artikelen (PLU's) kan door middel van het direct indrukken van een toets, het invoeren van een nummer en op [PLU] drukken of door het scannen van de barcode van het artikel.

PLU op toetsenbord zonder vaste prijs:	Voer de prijs in en druk op de toets op het toetsenbord
PLU op toetsenbord met vaste prijs:	Druk op de toets op het toetsenbord
PLU niet op toetsenbord zonder vaste prijs:	Voer het nummer in, [PLU], voer de prijs in, [PLU]
PLU niet op toetsenbord met vaste prijs:	Voer het nummer in, [PLU]

Vermenigvuldigen / Delen:

Vermenigvuldigen kan zowel met hele getallen als met cijfers achter de komma. U moet de [.] gebruiken om cijfers achter de komma te kunnen registreren.

PLU op toetsenbord vermenigvuldigen:	Voer de prijs in en druk het aantal keren op de toets van het artikel Voer het aantal in, [X] voer de prijs in en druk op het artikel	
PLU met code vermenigvuldigen:	Voer het aantal in, [X], voer de code in, [PLU]	
Een gedeelte registreren op toetsenbord:	Voer het aantal in wat de klant koopt, [X], voer het totale aantal in, [X], voer de prijs in en druk op het artikel	
Een gedeelte registreren met code:	Voer het aantal in wat de klant koopt, [X], voer het totale aantal in, [X], voer de code in, [PLU]	

PLU Shift (modifier):

U kunt een andere PLU registreren d.m.v. deze toets. Welke PLU dat is, is afhankelijk van de programmering. Ook is afhankelijk van de programmering of dat na registratie nog steeds dezelfde shift is geselecteert of dat er automatisch wordt teruggekeerd naar de standaard shift.

Andere PLU registreren:

[PLU 1] [PLU SHIFT] [PLU 1]

Bovenstaande resulteert in het registreren van twee verschillende PLU's. Stel dat 100 PLU's zijn geprogrammeert als shift, dan worden PLU1 en PLU 101 geregistreert.

PLU Prijs:

Elke PLU kan maximaal vijf verschillende prijzen hebben. Het aantal prijzen per PLU is afhankelijk van de programmering. Ook is afhankelijk van de programmering of dat na registratie nog steeds de andere prijs is geselecteert of dat automatisch wordt teruggekeerd naar de standaard prijs.

Andere prijs registreren:

[PLU 1] [SHIFT 2] [PLU 1]

Bovenstaande resulteert in het registreren van de standaard prijs van PLU 1 en het registreren van de tweede prijs van PLU 1.

Representatie:

Met deze toets kunt u een gratis artikel aan de klant geven. Bijvoorbeeld "drie halen en twee betalen".

Representatie registreren:

[PLU 1] [REPRESENTATIE] [PLU 1]

Bvenstaande resulteert in het registreren van PLU 1 en het gratis weggeven van PLU 1.

Schade:

Met deze toets kunt u artikelen uit de voorraad halen die bijvoorbeeld beschadigd, gebroken of vermist zijn. Het uit de voorraad halen van artikelen kan uitsluitend in sleutelstand X en kan niet tijdens het registreren.

Artikel uit de voorraad halen:

Sleutel in X, [SCHADE], voer artikel(en) in, [SCHADE]

Het invoeren van het artikel kan direct d.m.v. een toets op het toetsenbord, d.m.v. een code of scannen van de barcode. Pas nadat alle artikelen zijn ingevoerd die uit de voorraad verwijder moeten worden, drukt u nogmaals op de toets [SCHADE].

Kortingen (%):

In totaal 5 percentage (%) toetsen kunnen geprogrammeerd worden met een vast tarief om korting te kunnen berekenen. Op het standaard toetsenbord zijn slechts %1 en %2 geprogrammeerd. U kunt ook percentages invoeren met maximaal 3 cijfers achter de komma.

Korting (vast tarief) per artikel:	Registreer artikel, druk op de [%] toets, ga verder met registreren
Korting (geen vast tarief) per artikel:	Registreer artikel, voer percentage in, druk op de [%] toets,
	ga verder met registreren
Korting (vast tarief) over sub totaal:	Registreer alle artikelen, druk op de [%] toets, [SUB TOTAAL]
Korting (geen vast tarief) over sub totaal:	Registreer alle artikelen, voer percentage in, druk op de [%] toets,
	[SUB TOTAAL]

Foutieve handelingen:

[RETOUR] wordt gebruikt om artikelen terug te boeken die terugkomen in het assortiment. Meestal betreft het hier een ruiling van de klant. Terugboeken met [RETOUR]: [RETOUR], voer bedrag in, druk op de toets van het artikel / voer

[RETOUR], voer bedrag in, druk op de toets van het artikel / voer de code in en druk op [PLU] / scan het artikel

[FOUT] wordt gebruikt om de laatste aanslag direct terug te boeken. Terugboeken met [FOUT]: Druk na het registreren van een foutief artikel direct op [FOUT]

[HERSTEL] wordt gebruikt om een eerder gemaakte aanslag terug te boeken. Terugboeken met [HERSTEL]: [HERSTEL], voer bedrag in, druk op de toets van het artikel / voer de code in en druk op [PLU] / scan het artikel

[ANNULEER] wordt gebruikt om de hele bon te annuleren. Dit kan alleen als er nog niet is afgerekenend. Annuleren van de gehele bon: Druk na het registreren van alle artikelen op [ANNULEER]

Sleutelstand VOID kan ook worden gebruikt voor het terugboeken van artikelen (i.p.v. [HERSTEL]). Gebruik maken van deze sleutelstand kan niet tijdens een registratie. Eerst moet de registratie worden afgemaakt voordat u de sleutel kunt omdraaien naar sleutelstand VOID en artikelen kunt terugboeken. Gebruik maken van sleutelstand VOID: Sleutel in stand VOID, registreer artikel(en), afrekenen

La open:

[LA OPEN] wordt niet alleen gebruikt om de lade direct te openen als er niet wordt geregistreert, maar ook om een bepaald nummer op de de kassabon te printen. Dit kan bijvoorbeeld een nummer op een cheque zijn als de klant met een cheque betaald. Het invoeren van een nummer kan gedurende een registratie.

In kas:

[IN KAS] wordt gebruikt als er geld buiten een registratie om in de kassa wordt gedeponeerd. Dit gebeurt meestal als een klant een rekening wil betalen, of als er teveel geld uit de kassa is gehaald (met [UIT KAS]).

Gebruiken van [IN KAS]:

[IN KAS], voer bedrag in, voer wijze van betalen in, [IN KAS]

Uit kas:

[UIT KAS] wordt gebruikt als er geld uit de kassa wordt gehaald. Dit gebeurt meestal als een leverancier direct betaald moet worden, of als er bepaalde artikelen voor de zaak gekocht moeten worden (nieuwe lamp).

Gebruiken van [UIT KAS]:

[UIT KAS], voer bedrag in, voer wijze van betalen in, [UIT KAS]

Afrekenen:

Afrekenen is mogelijk met de toetsen [CONTANT], [PIN], [OP REK.]. Tevens is wisselgeldberekening mogelijk en uitbetaling van een cheque voor kontant geld. Ook het op verschillende manieren betalen van het totaal bedrag is mogelijk (gescheiden betalen). Bijv. een gedeelte kontant en een gedeelte met de pin.

Directe betaling met [CONTANT]:	Registreer alle artikelen en druk op [CONTANT]
Directe betaling met [PIN]:	Registreer alle artikelen en druk op [PIN]
Directe betaling met [OP REK.]:	Registreer alle artikelen en druk op [OP REK.]
Wisselgeld berekenen met [CONTANT]:	Registreer alle artikelen, [SUB TTL], voer bedrag in waarmee de klant betaald, [CONTANT]
Wisselgeld berekenen met [PIN]:	Registreer alle artikelen, [SUB TTL], voer bedrag in waarmee de klant betaald, [PIN]
Wisselgeld berekenen met [OP REK.]:	Registreer alle artikelen, [SUB TTL], voer bedrag in waarmee de klant betaald, [OP REK.]
Extra pinnen:	Voer bedrag in en druk op [PIN CONTANT]
Gescheiden betalen:	Registreer alle artikelen, voer bedrag in waarmee de klant gedeeltelijk wil betalen en reken af met de afrekentoets, voer bedrag in waarmee de klant het restbedrag wil betalen en reken af met de afrekentoets.

Wisselkoersen:

Het is mogelijk om het totaal bedrag om te rekenen naar een andere valuta (bijv. Amerikaanse Dollars). Het wisselgeld wordt wel weer omgerekend naar Euro's.

Gebruiken van [KOERS]:

Registreer alle artikelen, [KOERS], voer bedrag in en reken af

Tafels:

De volgende toetsen zijn van belang wanneer u gebruik maakt van tafels:[OPEN](toetscode 48; voor het openen van een tafelnummer)[SLUIT](toetscode 93; voor het sluiten van het tafelnummer)[NOTA](toetscode 86; voor het printen van de tafelnota)Eventueel kunt u ook nog gebruik maken van de volgende toetsen:[TAFEL#](toetscode 94; om een specifiek tafelnummer aan te geven)[KLANTEN](toetscode 61; om het aantal klanten per tafel in te voeren)

U kunt bijvoorbeeld als volgt registreren: [1] [OPEN] Artikelen registreren [SLUIT]

Een complete nota printen gaat als volgt: [1] [OPEN] [NOTA]

Afrekenen (met [CONTANT] gaat als volgt: [1] [OPEN] [CONTANT]

Overboeken van een tafel gaat als volgt (programmeer ook systeemoptie 30): [1][0][0] [SUB TTL] (oude tafelnummer) [OPEN] (nieuwe tafelnummer) [OPEN]

Stel dat een bepaalde klant een vast klantnummer (125) heeft, aan een bepaalde tafel (12) gaat eten met een bepaald aantal personen (6); dan kunt u dat als volgt registreren:
[1][2][5] [OPEN]
[1][2] [TAFEL#]
[6] [KLANTEN]
Artikelen registreren
[SLUIT]
Met [1][2][5] [OPEN] kunt u later de rekening van de klant weer openen.

4 Rapporten

Uw kassa houdt alle verkopen en transacties keurig voor u bij. Er zijn 4 soorten rapporten die u kunt printen:

- X1 Rapport U krijgt een overzicht van de verkopen zonder deze verkopen te resetten. Wanneer u verder gaat met registreren worden de 'nieuwe' verkopen bij de 'oude' verkopen opgeteld.
- Z1 Rapport wordt meestal tussen de middag geprint voor een verkoopoverzicht van de morgen U krijgt een overzicht van de verkopen en deze verkopen worden wel gereset. Wanneer u verder gaat met registreren worden de 'nieuwe' verkopen niet bij de 'oude' verkopen opgeteld.
- X2 Rapport Wordt meestal aan het eind van de dag geprint voor een totaal overzicht van de dag. Telt alle X1 Rapporten op zonder de verkoopgegevens te resetten. Wanneer u verder gaat met registreren worden 'nieuwe' verkopen bij de 'oude' verkopen opgeteld.
- Z2 Rapport wordt meestal door de week geprint om een tussenoverzicht te krijgen van de week Telt alle Z1 Rapporten op en reset de verkoopgegevens. Wanneer u verder gaat met registreren worden de 'nieuwe' verkopen niet bij de 'oude' verkopen opgeteld.

Z2 Rapport wordt meestal aan het eind van de week geprint voor een totaaloverzicht van de week.

Rapport	Nr.	Soort	Sleutel	Volgorde
Financieel	1	X1	Х	[1] [SUB TOTAAL]
		Z1	Z	[1] [SUB TOTAAL]
		X2	Х	[2][0][1] [SUB TOTAAL]
		Z2	Z	[2][0][1] [SUB TOTAAL]
Uurrapport	2	X1	Х	[2] [SUB TOTAAL]
		Z1	Z	[2] [SUB TOTAAL]
		X2	Х	[2][0][2] [SUB TOTAAL]
		Z2	Z	[2][0][2] [SUB TOTAAL]
Alle PLU's	3	X1	Х	[3] [SUB TOTAAL]
		Z1	Z	[3] [SUB TOTAAL]
		X2	Х	[2][0][3] [SUB TOTAAL]
		Z2	Z	[2][0][3] [SUB TOTAAL]
Alle Verkopers	4	X1	X	[4] [SUB TOTAAL]
		Z1	Z	[4] [SUB TOTAAL]
		X2	X	[2][0][4] [SUB TOTAAL]
		Z2	Z	[2][0][4] [SUB TOTAAL]
Hoofdgroepen	5	X1	X	[5] [SUB TOTAAL]
		Z1	Z	[5] [SUB TOTAAL]
		X2	X	[2][0][5] [SUB TOTAAL]
		Z2	Z	[2][0][5] [SUB TOTAAL]
Alle vooraden	6	X1	X	[6] [SUB TOTAAL]
		Z1	Z	[6] [SUB TOTAAL]
Dag Verkopen	8	X2	X	[2][0][8] [SUB TOTAAL]
	-	Z2	Z	[2][0][8] [SUB TOTAAL]
Per verkoper	9	X1	X	[9] [SUB TOTAAL] # [VERKOPER] # [VERKOPER]
		X2	X	[2][0][9] [SUB TOTAAL] # [VERKOPER] # [VERKOPER]
Openst. Latels	11	X1	X	[1][1] [SUB TOTAAL]
		Z1	Z	[1][1] [SUB TOTAAL]
PLU's (bereik)	13	X1	X	[1][3] [SUB TOTAAL] # [PLU] # [PLU]
		X2	X	[[2][1][3] [SUB TOTAAL] # [PLU] # [PLU]
Voorraad (bereik)	14	X1	X	[[1][4] [SUB TOTAAL] # [PLU] # [PLU]
Lade totaal	111	X1	X	
Journaal (alles)	300	X1	X	[3][0][0] [SUB TOTAAL]
Journaal (kontant)	301	X1	X	[3][0][1] [SUB TOTAAL]
Journaal (cheque)	302	X1	X	[3][0][2] [SUB TOTAAL]
Journaal (overig)	303	X1	X	[3][0][3] [SUB TOTAAL]
Journaal (%)	304	X1	Х	[3][0][4] [SUB TOTAAL]
Journaal (in/uitkas)	305	X1	Х	[3][0][5] [SUB TOTAAL]
Journaal (retour)	306	X1	Х	[3][0][6] [SUB TOTAAL]
Journaal (fout/herstel)	307	X1	Х	[3][0][7] [SUB TOTAAL]
Journaal (la open)	308	X1	Х	[3][0][8] [SUB TOTAAL]
Journaal (annuleer)	309	X1	Х	[3][0][9] [SUB TOTAAL]
Journaal (verkoper)	401-15	X1	Х	[4][0][1] - [4][1][5] [SUB TOTAAL]
Journaal (resetten)	399	Z1	Z	[3][9][9] [SUB TOTAAL]

5 Sleutelstand S

De volgende instellingen kunt u printen/programmeren in sleutelstand S:

- 1) Instellingen van de maxima
- 2) Verkopen resetten
- 3) NRGT-TTL resetten
- 4) PLU's resetten
- 5) EPROM informatie
- 6) Toetsenbord programmeren7) RS232 poorten programmeren

5.1 Instellingen van de maxima

Het uitprinten van de maxima gaat als volgt:

- Sleutel in stand S
- [6][0] [SUB TTL] [KONTANT]
- De kassa print nu (bijvoorbeeld) de volgende informatie:

TTL BESCHIKBAAR: 187144 bytes TTL GEBRUIKT: 179315 bytes

1.MAX PLU'S:3002.MAX.VERKOPERS:153.MAX.HOOFDGROEP 204.MAX.TAFELS:155.MAX PER TAFEL306.NOTA:N=SLIP,Y=BON7.PRIJS SHIFT:18.KORTING BIJ AANT.109.ELEC. JOURNAAL:3000

Het wijzigen van de maxima gaat als volgt:

- Sleutel in stand S
- [6][0] [SUB TTL]
- Voer een nummer uit de onderstaande tabel in en druk daarna op [X]:

NR.	INSTELLING
1	PLU's
2	Verkopers
3	Hoofdgroepen
4	Tafels
5	Aantal per tafel
6	Nota (slip of klantenbon)
7	Prijs Shift
8	Korting bij aantal
9	Electronisch Journaal

• Voer een waarde uit de onderstaande tabel in en druk daarna op [KONTANT]:

INSTELLING	WAARDE
PLU's	300 (max. 5000)
Verkopers	15 (max. 99)
Hoofdgroepen	20 (max. 99)
Tafels	15 (max. 500)
Aantal per tafel	30 (max. 50)
Nota (slip of klantenbon)	0=Klantenbon, 1=Slipprinter
Prijs Shift	1 (max. 2)
Korting bij aantal	10 (max. 100)
Electronisch Journaal	3000 (max. 15000)

- Na het programmeren van alle instellingen (zie vorige pagina) drukt u op [CONTANT] (zonder nummer ervoor)
- In het display verschijnt ALLOC; dit betekent dat de het geheugen wordt aangepast
- De kassa print een bon met daarop de nieuwe gegevens.

Wanneer de maxima per instelling wordt overschreden, zal dit op de kassabon worden geprint. Onderaan op de kassabon verschijnt dan de tekst: GEHEUGEN IS NIET GOED U zult de maxima opnieuw moeten programmeren.

Wanneer de maxima per instelling niet wordt overschreden, zal dit op de kassabon worden geprint. Onderaan op de kassabon verschijnt dan de tekst: GEHEUGEN IS GOED

5.2 Verkopen resetten

Het resetten van alle verkoopgegevens gaat als volgt:

- Zet de sleutel in de stand S
- [2][0] [SUB TTL]
- De kassa print een bon met daarop de tekst: VERKOPEN GERESET
- Draai de sleutel terug naar de stand REG

5.3 NRGT-TTL resetten

Het resetten van het NRGT-TTL (groot totaal) bedrag gaat als volgt:

- Zet de sleutel in de stand S
- [3][0] [SUB TTL]
- De kassa print een bon met daarop de tekst: NRGT-TTL GERESET
- Draai de sleutel terug naar de stand REG

5.4 PLU bestand verwijderen

Het verwijderen van het PLU bestand gaat als volgt:

- Zet de sleutel in de stand S
- [4][0] [SUB TTL]
- De kassa print een bon met daarop de tekst: PLU BESTAND GEWIST
- Draai de sleutel terug naar de stand REG

*** Let op, u moet nu alle PLU's opnieuw programmeren ***

5.5 EPROM informatie

Het printen van de EPROM informatie gaat als volgt:

- Zet de sleutel in de stand S
- [5][0] [SUB TTL]
- De kassa print een bon met daarop de EPROM versie en een CHECKSUM
- Draai de sleutel terug naar de stand REG

5.6 Toetsenbord programmeren

Het toetsenbord is vrij programmeerbaar. Dit betekent dat u bepaalde toetsen kunt vervangen voor andere toetsen of dat u bepaalde toetsen helemaal van het toetsenbord wilt verwijderen.

LET OP: verwijder NIET [SUB TTL] en [CONTANT]. Deze moet u gebruiken om de kassa te programmeren. Uiteraard zijn er nog meer toetsen van belang om de kassa te kunnen programmeren, maar zonder deze twee toetsen kunt u het toetsenbord niet programmeren.

Het programmeren van het toetsenbord gaat als volgt:

- Zet de sleutel in de stand S
- [7][0] [SUB TTL]
- Voer de code in van de toets (zie onderstaande tabel)
- Druk op de toets op het toetsenbord waar deze toets moet worden geprogrammeerd
- Herhaal bovenstaande (code invoeren en op toets drukken) voor alle toetsen die u wilt wijzigen
- Druk op [CONTANT] om af te sluiten

code	toets	code	toets	code	toets	code	toets
1	PLU1	31	%4	61	Klanten	91	Sub totaal
2	PLU2	32	%5	62	PLU	92	Weegschaal
3	PLU3	33	X/tijd	63	Level1	93	Sluiten
4	PLU4	34	Verzamelnota	64	Level2	94	Tafel#
5	PLU5	35	Annuleer	65	Macro1	95	Tare
6	PLU6	36	Contant	66	Macro2	96	Take out
7	PLU7	37	Op rek.1	67	Macro3	97	Geen btw
8	PLU8	38	Op rek.2	68	Macro4	98	BTW 1
9	PLU9	39	Op rek.3	69	Macro5	99	BTW 2
10	PLU10	40	Op rek.4	70	Macro6	100	BTW 3
11	PLU11	41	Op rek.5	71	Macro7	101	BTW 4
12	PLU12	42	Op rek.6	72	Macro8	102	Fooi
13	PLU13	43	Op rek.7	73	Macro9	103	Herstel
14	PLU14	44	Op rek.8	74	Macro10	104	Schade
15	1	45	Extra pinnen	75	Retour	105	Validatie
16	2	46	Toelichting	76	Shift 1	106	Betalen
17	3	47	Pin	77	Shift 2	107	
18	4	48	Open	78	Shift 3	108	Inactief
19	5	49	С	79	Shift 4	109	SKU#
20	6	50	Verkoper	80	Shift 5	110	
21	7	51	Koers1	81	Vorig saldo	111	
22	8	52	Koers2	82	Uit kas 1	112	
23	9	53	Koers3	83	Uit kas 2	113	
24	0	54	Koers4	84	Uit kas 3	114	
25	00	55	Drive thru	85	Bon	115	
26	Dec. punt	56	Eat-in	86	Nota	116	
27	La open	57	Fout	87	Representatie	117	
28	%1	58	Coupon shift	88	In kas 1	118	
29	%2	59	Coupon sub	89	In kas 2	119	
30	%3	60	Coupon	90	In kas 3	120	

** PLU 13 en 14 kunnen uitsluitend geplaatst worden op de posities van PLU 1 t/m 12 **

** Het is dus niet mogelijk om twee extra preset PLU's op het toetsenbord te programmeren naast PLU 1 t/m 12 **

5.7 RS232 poorten programmeren

Het programmeren van de communicatieinstellingen en het selecteren van een apparaat gaat als volgt:

- Zet de sleutel in de stand S
- Toets in: [8][0] [SUB TTL] voor COM#1 of [8][1] [SUB TTL] voor COM#2
- Voer een waarde in voor optie N1 (1-16) en druk op [X]
- Voer een waarde in voor optie N2 en druk op [CONTANT]
- Programmeer alle waardes voor optie N1 om er zeker van te zijn dat het aangesloten apparaat goed werkt
- Druk na het programmeren van alle waardes op [CONTANT]

N1	Optie	N2	Waarde
1	Baud Rate	0	9600 baud
		1	1200 baud
		2	2400 baud
		3	4800 baud
		4	19200 baud
2	Pariteit	0	Geen pariteit
		1	Oneven pariteit
		2	Even pariteit
3	Data Bits	0	8 Data bits
		1	7 Data bits
4	Stop Bits	0	1 Stop bit
		1	2 Stop bit
5	Aangesloten apparaat	0	Geen apparaat aangesloten
		1	PC aangesloten
		2	Weegschaal aangesloten
		3	
		4	Bonprinter aangesloten
		5	Devendence and a consolator
		0 7	
		/	Pin concepton
		0	Pill dangesiolen
6	Reaels bovensan overslaan op keukenprinter	9	
7	Regels obversaan overslaan op keukenprinter	0-20	
8	Regels bovenaan overslaan op slipprinter	0-20	
9	Totaal aantal regels per pagina on slipprinter	0-20	
10	Aangesloten weegschaal type	0.00	NCI
10	hangeeleten weegeendar type	1	CAS
11	Aangesloten printer type	0	Geen printer aangesloten
		1	SAM4S SRP-100
		2	SAM4S SRP-250
		3	SAM4S SRP-300
		4	SAM4S SRP-350
		5	Citizen 3550
		6	Citizen 810
		7	Citizen 230
		8	EPSON TMT88-2
		9	EPSON U200
		10	EPSON U295
		11	EPSON U300
		12	EPSON U325
		13	EPSON U375
		14	STAR SP-200
		15	STAR SP-298
		16	51AH 57-300
10	Pala Diaplay	1/	
12		U 1	
10			
13		1	
		י ר	
1/	PIN Config Byte	 0_127	
14	PIN valuta	0-127	Geen valuta
15		1	
		2	Furo
16	PIN toegangscode (max_8 cijfers)	0-999	
10	I in toogangooode (max. o oljiero)	0.000	

6 Sleutelstand PGM

De volgende instellingen kunt u programmeren in sleutelstand PGM:

- 1) BTW
- 2) PLU's
- 3) Systeem opties
- 4) Print opties
- 5) Toetsen
- 6) Verkopers
- 7) Korting bij aantal
- 8) Hoofdgroepen
- 9) Macro toetsen
- 10) Logo
- 11) Preset toetsen
- 12) Geld in lade limiet
- 13) Extra pinnen limiet
- 14) Datum en tijd
- 15) Tare gewicht
- 16) Kassanummer

6.1 BTW programmeren

Voor het programmeren van BTW tarieven moeten de toetsen [BTW1] en [BTW2] tijdelijk op het toetsenbord worden geprogrammeerd. Na het programmeren van de tarieven kunt u de toetsen weer verwijderen, als u echter ook de omschrijvingen wilt wijzigen dan dient u deze eerst te wijzigen voordat u de toetsen verwijderd. In hoofdstuk 5.6 leest u hoe u het toetsenbord kunt wijzigen.

De omschrijvingen van TAX1 en TAX2 kunt u wijzigen in bijvoorbeeld BTW1 en BTW2. In hoofdstuk 6.5 leest u hoe u omschrijvingen van toetsen kunt wijzigen.

Omdat in Nederland twee BTW tarieven gelden wordt direct uitgelegd hoe u beide tarieven kunt programmeren.

BTW tarief 1 (6%)

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [6][.][0][0][0][2][0] [BTW1] [CONTANT]

BTW tarief 2 (19%)

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][9][.][0][0][0][2][0] [BTW2] [CONTANT]

U kunt nu eventueel de omschrijvingen aanpassen (zie hoofdstuk 6.5). Als u klaar bent kunt u de sleutel terugdraaien naar sleutelstand REG.

De programmering van BTW is als volgt:

XX.XXXYZ [BTW1/2/3/4] [CONTANT]

XX.XXX	BTW tarief
Y	Soort BTW
	0=BTW achteraf (Amerikaans)
	2=Inclusief BTW (VAT=Nederlands)
Z	Altijd 0
[BTW1/2/3/4]	BTW toetsen 1-4; u kunt maximaal 4 BTW tarieven programmeren
[KONTANT]	Afsluiten van de programmering

6.2 PLU's programmeren

De volgende instellingen kunt u per PLU programmeren:

- 1) PLU status (preset, BTW, negatief, enkel verkoop, etc.)
- 2) Hoofdgroep koppeling
- 3) Prijs en bedragbegrenzing
- 4) Voorraad
- 5) Omschrijving
- 6) PLU koppeling
- 7) PLU verwijderen
- 8) PLU korting bij aantal

6.2.1 PLU status programmeren

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][0][0] [SUB TTL]
- Selecteer de PLU waarvan u de status wilt veranderen; dit kan op de volgende vier manieren:
 1) Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU

2) Druk op de eerste en op de laatste toets van de PLU's als deze en tussenliggende dezelfde status hebben. Bijv. [PLU1] en [PLU4] indrukken betekent dat PLU1 t/m PLU4 dezelfde status hebben

3) Voer het nummer van de PLU in (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]

4) Voer het eerste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) als deze en tussenliggende dezelfde status hebben en druk op [PLU] Bijv. [2] [PLU] [8] [PLU] indrukken betekent dat PLU2 t/m PLU8 dezelfde status hebben

- Voer de status in: N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 (zie hieronder) en druk op [X]
- Druk op [CONTANT]

PLU Status

Status	Optie	Wa	aarde	=	Som
N1	PLU op toetsenbord	Ja=0	Nee=1		
	Vaste PLU prijs	Ja=0	Nee=2		
	Bereken BTW tarief1	Ja=4	Nee=0		
N2	Bereken BTW tarief2	Ja=1	Nee=0		
	Bereken BTW tarief3	Ja=2	Nee=0		
	Bereken BTW tarief4	Ja=4	Nee=0		
N3	PLU is een coupon artikel	Ja=1	Nee=0		
	PLU prijs is negatief	Ja=2	Nee=0		
	PLU is doorverkoop artikel	Ja=4	Nee=0		
N4	Enkel verkoop (automatisch afrekenen)	Ja=1	Nee=0		
	SKU# verplicht invoeren	Ja=2	Nee=0		
N5	Voorraad invoeren bij deze PLU	Ja=1	Nee=0		
	PLU is niet actief	Ja=2	Nee=0		
N6	PLU is een toelichting	Ja=2	Nee=0		
	Verplicht een toelichting invoeren	Ja=4	Nee=0		
N7	Print PLU op de klantenbon	Ja=0	Nee=1		
	Print PLU op de nota	Ja=0	Nee=4		
N8	Print prijs op de klantenbon	Ja=0	Nee=1		
	Print prijs op de nota	Ja=0	Nee=2		
	Geen representatie mogelijk bij deze PLU	Ja=4	Nee=0		
N9	PLU teller niet resetten na een PLU Z-Rapport	Ja=1	Nee=0		
	Vaste prijs overschreven worden door manager	Ja=2	Nee=0		

Standaard zijn alle instellingen '0'.

Bijv. De volgende instellingen wilt u wijzigen van PLU1 (op het toetsenbord):

Bereken BTW tarief1, vaste prijs mag alleen overschreven worden door een manager.

- Sleutel in stand PGM
- [1][0][0] [SUB TTL]
- [PLU 1]
- [4][0][0][0][0][0][0][0][2] [X]
- [CONTANT]

6.2.2 Hoofdgroep koppeling

Elke PLU kan aan maximaal 3 hoofdgroepen (van de 20) worden gekoppelt. Hoofdgroepen verschijnen in rapporten en kunnen worden geprint op een keukenprinter.

Als u geen hoofdgroep wilt koppelen, zullen de PLU's automatisch aan hoofdgroep 0 worden gekoppelt.

- Sleutel in stand PGM
- [1][5][0] [SUB TTL]
- Selecteer de PLU waaraan u een hoofdgroep wilt koppelen; dit kan op de volgende vier manieren:
 1) Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU

2) Druk op de eerste en op de laatste toets van de PLU's als deze en tussenliggende dezelfde hoofdgroep hebben. Bijv. [PLU1] en [PLU4] indrukken betekent dat PLU1 t/m PLU4 dezelfde hoofdgroep hebben
3) Voer het nummer van de PLU in (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]
4) Voer eerste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU
(barcodenummer of volgnummer) als deze en tussenliggende dezelfde hoofdgroep hebben en druk op [PLU]
Bijv. [2] [PLU] [8] [PLU] indrukken betekent dat PLU2 t/m PLU8 dezelfde hoofdgroep hebben

- Voer de hoofdgroep(en) in: N1 N2 N3 N4 N5 N6 (zie hieronder) en druk op [X]
- Druk op [CONTANT]

N1/N2=Hoofdgroep1 N3/N4=Hoofdgroep2 N5/N6=Hoofdgroep3

Bijv.: U wilt PLU 5 (op toetsenbord) koppelen aan de hoofdgroepen 1, 4 en 12

- Sleutel in stand PGM
- [1][5][0] [SUB TTL]
- [PLU 5]
- [0][1][0][4][1][2] [X]
- [CONTANT]

6.2.3 Prijs en bedragbegrenzing

Als de PLU geen vaste prijs heeft (zie status) kunt u hier een bedragbegrenzing invoeren. Als de PLU wel een vaste prijs heeft (zie status) kunt u hier de vaste prijs invoeren.

- Sleutel in stand PGM
- [2][0][0] [SUB TTL]
- Selecteer de PLU waaraan u een prijs of bedragbegrenzing wilt koppelen; dit kan op de volgende 4 manieren:
 1) Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU

2) Druk op de eerste en op de laatste toets van de PLU's als deze en tussenliggende dezelfde prijs of bedragbegrenzing hebben.

Bijv. [PLU1] en [PLU4] indrukken betekent dat PLU1 t/m PLU4 dezelfde prijs of bedragbegrenzing hebben 3) Voer het nummer van de PLU in (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]

4) Voer eerste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) als deze en tussenliggende dezelfde prijs of bedragbegrenzing hebben en druk op [PLU]

Bijv. [2] [PLU] [8] [PLU] indrukken betekent dat PLU2 t/m PLU8 dezelfde prijs of bedragbegrenzing hebben

- Voer de vaste prijs of bedragbegrenzing in (max. 7 cijfers) en druk op [X]
- Druk op [CONTANT]

Bijv. PLU4 (op toetsenbord) heeft volgens de status een vaste prijs en de vaste prijs moet worden € 2,50

- Sleutel in stand PGM
- [2][0][0] [SUB TTL]
- [PLU 4]
- [2][5][0] [X]
- [CONTANT]

6.2.4 Voorraad

Als er gebruik wordt gemaakt van voorraad bij een (of meerdere) PLU('s) (zie status van de PLU) dan kunt u met deze programmering de voorraad invoeren.

In systeem optie 18 (zie hoofdstuk 6.3) kunt u selecteren of de hier ingevoerde voorraad bij de oude voorraad moet worden opgeteld, of dat de hier ingevoerde voorraad de totale huidige voorraad is.

- Sleutel in stand PGM
- [2][5][0] [SUB TTL]
- Selecteer de PLU waarvan u voorraad wilt invoeren; dit kan op de volgende vier manieren:
 - 1) Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU

2) Druk op de eerste en op de laatste toets van de PLU's als deze en tussenliggende dezelfde voorraad hebben. Bijv. [PLU1] en [PLU4] indrukken betekent dat PLU1 t/m PLU4 dezelfde voorraad hebben
3) Voer het nummer van de PLU in (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]
4) Voer eerste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU
(barcodenummer of volgnummer) als deze en tussenliggende dezelfde voorraad hebben en druk op [PLU]
Bijv. [2] [PLU] [8] [PLU] indrukken betekent dat PLU2 t/m PLU8 dezelfde voorraad hebben

- Voer de voorraad in (max. 6 cijfers; inclusief twee achter de komma, dus '1' invoeren als '100') en druk op [X]
- Druk op [CONTANT]

Bijv. PLU 18 (niet op toetsenbord) krijgt een voorraad erbij (zie systeem optie 18) van 22.

- Sleutel in stand PGM
- [2][5][0] [SUB TTL]
- [1][8] [PLU]
- [2][2] [X]
- [CONTANT]

6.2.5 Omschrijving

U kunt een omschrijving invoeren van maximaal 18 karakters per PLU. Op de volgende pagina ziet u een tabel staan met alle karakters die u kunt programmeren. Onder elk karakter staat een drie cijferige code.

- Sleutel in stand PGM
- [3][0][0] [SUB TTL]
- Selecteer de PLU waarvan u de omschrijving wilt invoeren; dit kan op de volgende twee manieren:
 1) Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU
- 2) Voer het nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]
- Voer de omschrijving in (maximaal 18 karakters) en druk op [X]
- Druk op [CONTANT]

Bijv. PLU 22 (niet op toetsenbord) krijgt de omschrijving COLA

- Sleutel in stand PGM
- [3][0][0] [SUB TTL]
- [2][2] [PLU]
- [0][6][7] [0][7][9] [0][7][6] [0][6][5] [X]
- [CONTANT]

Karaktercodetabel

CHAR	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë
CODE	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
CHAR	è	Ï	î	ì	Ä	Å	É	æ	Æ	Ô
CODE	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
CHAR	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	¢	£	¥
CODE	021	022	023	024	0250	026	027	028	029	030
CHAR	€	SPACE	1	u	#	\$	%	&	•	(
CODE	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
CHAR)	*	+	,	-		/	0	1	2
CODE	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
CHAR	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<
CODE	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
CHAR	=	>	?	@	A	В	C	D	E	F
CODE	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
CHAR	G	H	I	J	K	L	M	N	0	Р
CODE	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
CHAR	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y	Z
CODE	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
CHAR				1			a	b	с	d
CODE	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
CHAR	e	f	g	h	I	j	k	1	m	n
CODE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
CHAR	0	p	q	r	S	t	u	v	w	x
CODE	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
CHAR	у	z	B.	ACK SPA	CE			Double		
CODE	121	122		123				999		

6.2.6 PLU koppeling

Met PLU koppeling kunt u een PLU aan een andere PLU koppelen zodat wanneer u de eerste PLU registreert, ook automatisch de tweede PLU wordt geregistreert (bijv. statiegeld).

- Sleutel in stand PGM
- [3][5][0] [SUB TTL]
- Selecteer de PLU waaraan u een andere PLU wilt koppelen; dit kan op de volgende twee manieren:
 1) Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU
 - 2) Voer het nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]
- Selecteer de PLU die gekoppelt moet worden; dit kan op de volgende twee manieren:
 1) Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU

2) Voer het nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]

- Druk op [X]
- Druk op [CONTANT]

Bijv. PLU 2 (op toetsenbord moet worden gekoppelt aan PLU 22 (niet op toetsenbord). Na het indrukken van PLU 2 wordt automatisch ook PLU 22 geregistreert.

- Sleutel in stand PGM
- [3][5][0] [SUB TTL]
- [PLU 2]
- [2][2] [PLU]
- [X]
- [CONTANT]

Als u de koppeling ongedaan wilt maken kunt u bij de PLU die gekoppelt moet worden invoeren: [0] [PLU]

6.2.7 PLU verwijderen

U kunt alleen PLU's verwijderen als de PLU totalen zijn geprint in PLU rapporten en Voorraad Rapporten. Bovenstaande geldt uitsluitend voor het printen van Z-Rapporten.

- Sleutel in stand PGM
- [4][0][0] [SUB TTL]
- Selecteer de PLU die u wilt verwijderen; dit kan op de volgende vier manieren:

 Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU
 Druk op de eerste en op de laatste toets van de PLU's als deze en tussenliggende moeten worden verwijderd. Bijv. [PLU1] en [PLU4] indrukken betekent dat PLU1 t/m PLU4 worden verwijderd
 Voer het nummer van de PLU in (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]
 Voer eerste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU
 Bijv. [2] [PLU] [8] [PLU] indrukken betekent dat PLU2 t/m PLU8 worden verwijderd
- Druk op [X]
- Druk op [CONTANT]

Bijv. PLU 11 t/m 20 (niet op toetsenbord) moeten worden verwijderd

- Sleutel in stand PGM
- [4][0][0] [SUB TTL]
- [1][1] [PLU] [2][0] [PLU]
- [X]
- [CONTANT]

6.2.8 PLU korting bij aantal

In dit hoofdstuk wordt de PLU aan een korting bij aantal tabel gekoppelt. In hoofdstuk 6.7 kunt u invoeren bij welk aantal de korting geldig is.

- Sleutel in stand PGM
- [4][5][0] [SUB TTL]
- Selecteer de PLU die u wilt koppelen; dit kan op de volgende vier manieren:

 Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU
 Druk op de eerste en op de laatste toets van de PLU's als deze en tussenliggende moeten worden gekoppelt. Bijv. [PLU1] en [PLU4] indrukken betekent dat PLU1 t/m PLU4 worden gekoppelt
 Voer het nummer van de PLU in (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]
 Voer eerste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) als deze en tussenliggende moeten worden gekoppelt en druk op [PLU]
 Bijv. [2] [PLU] [8] [PLU] indrukken betekent dat PLU2 t/m PLU8 worden gekoppelt

- Voer het nummer van de korting bij aantal tabel (1-20) in en druk op [X]
- Druk op [CONTANT]

Bijv. PLU 11 (op toetsenbord) moeten worden gekoppelt aan korting bij aantal tabel 5

- Sleutel in stand PGM
- [4][5][0] [SUB TTL]
- [PLU 11]
- [5] [X]
- [CONTANT]

6.3 Systeem opties

Standaard hebben alle systeem opties de waarde '0'. U hoeft deze niet te programmeren tenzij u de systeem optie een andere waarde wilt geven (1,2 of 4). In totaal zijn er 30 systeem opties waarvan de meeste weer zijn opgedeeld in een aantal tussenopties. De waardes van deze tussenwaardes opgeteld vormen samen de waarde van de systeemoptie.

Bijv.: In systeem optie 8 wilt u de tussenwaardes 1 en 2 invoeren. Opgeteld is de waarde 1+2=3.

U voert de waarde als volgt in:

- Sleutel in PGM
- [3][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer in van de systeem optie (1-30) en druk op [X]
- Voer de waarde in van de systeem optie (0-7) en druk op [SUB TTL]
- U kunt nu opnieuw een nummer invoeren, op [X] drukken, waarde invoeren en op [SUB TTL] drukken
- Na het invoeren van alle systeem opties drukt u op [CONTANT]

Bijv. Systeem optie 8 moet de waarde 3 krijgen.

- Sleutel in PGM
- [3][0] [SUB TTL]
- [8] [X]
- [3] [SUB TTL]
- [CONTANT]

Systeem opties

Nr	Optie	Wa	arde	=	Som
1	Toets maakt geluid na indrukken van de toets	Ja=0	Nee=1		
	% niet van invloed op netto verkoop	Ja=2	Nee=0		
2	Verkoper aanmelden(code=geprogr. Code)	Nr.=0	Code=1		
3	Verkoper verplichting voor elke transactie	Ja=1	Nee=0		
4	Lade verplicht sluiten voor registratie	Ja=0	Nee=1		
	Activeer lade alarm als de lade openstaat	Ja=2	Nee=0		
5	Aantal seconden voordat ladealarm afgaat	1-99 se	econden		
6	Wisselgeld na betaling aanpassen	Ja=1	Nee=0		
	Lade gaat open na aanpassen van wisselgeld	Ja=0	Nee=2		
	Meerdere klantenbonnen printen is mogelijk	Ja=4	Nee=0		
7	Kasdeclaratie verplicht voor een Z-Rapport	Ja=1	Nee=0		
	Negatieve verkopen alleen in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
8	'0' verkopen alleen in sleutelstand X	Ja=1	Nee=0		
	Bonnummer resetten na financieel rapport	Ja=2	Nee=0		
9	Reset NRGT-TTL na Z financieel rapport	Ja=1	Nee=0		
	Lade gaat open tijdens printen van rapporten	Ja=0	Nee=2		
	Lade gaat op in trainingstand	Ja=0	Nee=4		
10	Aantal decimalen (cijfers achter de komma)	0	-3		
11	Volgorde van de datum	MMDD)]]]]=0		
		DDMN	IJJJJ=1		
		JJJJM	MDD=2		
	Percentage en BTW afronden		0		
12	Afronden	Afronden	op 0.005=0		
		Naar b	oven=1		
		Naar be	neden=2		
13	Gescheiden betalen afronden	Afronden	op 0.005=0		
		Naar b	oven=1		
		Naar be	neden=2		
14	Verpl. EATIN, TAKEOUT, DRIVETHRU voor betalen	Ja=1	Nee=0		
	Doorverkoop	Normaal=0	SKU#=2		
15	Reset rapportnummer na Z1-Financieel Rapport	Ja=1	Nee=0		
	Reset rapportnummer na Z1-Uurrapport	Ja=2	Nee=0		
	Reset rapportnummer na Z1-PLU Rapport	Ja=4	Nee=0		
16	Reset rapportnummer na Z1-Verkoperrapport	Ja=1	Nee=0		
	Reset rapportnummer na Z1-Hoofdgroep Rapport	Ja=2	Nee=0		

Nr	Optie	Wa	arde	=	Som
17	Reset rapportnummer na Z2-Verkoop Rapport	Ja=1	Nee=0		
	Maak gebruik van papiersensor	Ja=0	Nee=2		
	Maak geen gebruik van gescheiden betalen	Ja=4	Nee=0		
18	Direct vermenigvuldigen (zonder [X])	Ja=1	Nee=0		
	Voorraad	Optellen	bij oude=2		
		Nieuwe v	oorraad=0		
19	Aantal numerieke cijfers (0=geen limiet)	0.	-14		
20	Meer dan 1 cijfer direct vermenigvuldigen	Ja=1	Nee=0		
	Aangeslagen bedrag bij validatie	Totaal=2	Verkoop=0		
21	Prijs van gekoppelde PLU in het display	Ja=1	Nee=0		
	Verkoop mogelijk als voorraad=0	Ja=0	Nee=2		
	Zweedse afronding over sub totaal bedrag	Ja=4	Nee=0		
22	Zweedse afronding na contant	Ja=1	Nee=0		
	Z-Voorraad Rapport printen is mogelijk	Ja=0	Nee=2		
23	Trainingstand	Enter=1	Einde=0		
24	Maak gebruik van electronisch journaal	Ja=1	Nee=0		
	Melding als electronisch journaal vol is	Ja=0	Nee=2		
	Geen registratie mogelijk als elec. Journaal vol is	Ja=4	Nee=0		
25	Aleen negatieve bedragen naar elect. journaal	Ja=1	Nee=0		
	Stuur rapporten naar electronisch journaal	Ja=2	Nee=0		
	Maak geen gebruik van kasdeclaratie	Ja=4	Nee=0		
26	Tafels of verkopers door elkaar	Tafels=0	Verkoper=1		
	BTW wijziging van invloed op gehele bon	Ja=2	Nee=0		
	Niet registreren in sleutelstand VOID	Ja=4	Nee=0		
27	Maak geen gebruik van de toetsen Level1 of Level2	Level1=1	Level2=2		
28	Ga terug naar standaard niveau bij PLU prijs shift	Na ar	tikel=0		
		Na einde	verkoop=1		
		Blijf op	niveau=2		
29	Ga terug naar standaard niveau bij PLU shift	Na artikel=0			
	(modifier functie)	Na einde	verkoop=1		
		Blijf op	niveau=2		
30	Verplaatsen naar een andere tafel is mogelijk	Ja=2	Nee=0		
	Maak gebruik van de oprolspoel	Ja=1	Nee=0		

Printen van de systeemopties:

- Sleutel in PGM •
- [1][5] [SUB TTL] •
- •
- [2] [X] [CONTANT] •

De kassa heeft nu een lijst geprint met daarop alle geprogrammeerde systeemopties.

6.4 Print opties

Standaard hebben alle print opties de waarde '0'. U hoeft deze niet te programmeren tenzij u de print optie een andere waarde wilt geven (1,2 of 4). In totaal zijn er 32 print opties waarvan de meeste weer zijn opgedeeld in een aantal tussenopties. De waardes van deze tussenwaardes opgeteld vormen samen de waarde van de print optie. Bijv.: In systeem optie 8 wilt u de tussenwaardes 1 en 2 invoeren. Opgeteld is de waarde 1+2=3.

U voert de waarde als volgt in:

- Sleutel in PGM
- [4][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer in van de print optie (1-32) en druk op [X]
- Voer de waarde in van de print optie (0-7) en druk op [SUB TTL]
- U kunt nu opnieuw een nummer invoeren, op [X] drukken, waarde invoeren en op [SUB TTL] drukken
- Na het invoeren van alle print opties drukt u op [CONTANT]

Bijv. Print optie 10 moet de waarde 3 krijgen.

- Sleutel in PGM
- [4][0] [SUB TTL]
- [1][0] [X]
- [3] [SUB TTL]
- [CONTANT]

Print opties

Nr	Optie	Waa	arde	=	Som
1	Print totalen in Verkoper Rapport	Ja=1	Nee=0		
	Print BTW symbool	Ja=0	Nee=2		
2	Print HERSTEL en RETOUR in Financieel Rapport	Ja=0	Nee=1		
	Print negatieve totalen in Financieel Rapport	Ja=2	Nee=0		
3	Geen totalen zonder omzet in Financieel Rapport	Ja=0	Nee=1		
	Geen totalen zonder omzet in Verkoper Rapport	Ja=0	Nee=2		
	Print Verkoper Rapport na Financieel Rapport	Ja=4	Nee=0		
4	Print PLU totaal op de bon	Ja=1	Nee=0		
	Print niet verkochte PLU's in PLU Rapport	Ja=2	Nee=0		
	Print sub totaal na indrukken van [SUB TTL]	Ja=4	Nee=0		
5	Print verkooppercentages (%) in PLU Rapport	Ja=1	Nee=0		
	Print bonnummer op de klantenbon	Ja=0	Nee=2		
6	Print de datum op de klantenbon	Ja=0	Nee=1		
	Print de tijd op de klantenbon	Ja=0	Nee=2		
	Print het kassanummer op de klantenbon	Ja=0	Nee=4		
7	Print naam van de verkoper op de klantenbon	Ja=0	Nee=1		
	Print rapportnummer in de Z-Rapporten	Ja=0	Nee=2		
8	Valuta symbool	4	€		
9	Print een bon na aanmelden van andere verkoper	Ja=0	Nee=1		
	Print NRGT-TTL in X-Financieel Rapport	Ja=0	Nee=2		
	Print NRGT-TTL in Z-Financieel Rapport	Ja=0	Nee=4		
10	Print bruto totaal in X-Financieel Rapport	Ja=0	Nee=1		
	Print bruto totaal in Z-Financieel Rapport	Ja=0	Nee=2		
11	Print sub totaal excl. BTW op de klantenbon	Ja=1	Nee=0		
	BTW bedrag op de klantenbon	Totaal=2	Tarief=0		
12	Print BTW bedragen op de klantenbon	Ja=0	Nee=1		
	Print totaal excl. BTW per tarief op de klantenbon	Ja=2	Nee=0		
	Print BTW per tarief op de klantenbon	Ja=4	Nee=0		
13	Print bedrag exclusief BTW (netto) op de bon	Ja=1	Nee=0		
	Print TRAINING op de bon	Ja=2	Nee=0		
14	Symbool voor wisselkoers1 (zie karakter tabel)				
15	Symbool voor wisselkoers2 (zie karakter tabel)				
16	Symbool voor wisselkoers3 (zie karakter tabel)				
17	Symbool voor wisselkoers4 (zie karakter tabel)				
18	Print ordernummer op de keukenprinter	Ja=0	Nee=1		
	Print prijs van artikel op de keukenprinter	Ja=2	Nee=0		

Nr	Optie	Waa	arde	=	Som
19	Print op de keukenprinter in sleutelstand VOID	Ja=0	Nee=1		
	Print op de keukenprinter als kassa in training staat	Ja=2	Nee=0		
20	Combineer dezelfde artikelen op de keukenprinter	Ja=0	Nee=1		
	Combineer dezelfde artikelen op de tafelnota	Ja=0	Nee=2		
21	Print logo bovenaan op de klantenbon	Ja=0	Nee=1		
	Print logo onderaan op de klantenbon	Ja=0	Nee=2		
22	Print logo bovenaan op de tafelnota	Ja=1	Nee=0		
	Print logo onderaan op de tafelnota	Ja=2	Nee=0		
23	Print gem. aantal per klant in Financieel Rapport	Ja=0	Nee=1		
	Print gem. prijs per klant in Financieel Rapport	Ja=0	Nee=2		
24	Tweede bon printen voor dezelfde tranactie	Ja=1	Nee=0		
	Print artikelen per hoofdgroep op de keukenprinter	Ja=2	Nee=0		
	Print PLU# op de klantenbon	Ja=4	Nee=0		
25	Print geen rapport als deze door PC wordt gelezen	Ja=1	Nee=0		
	Print PLU# in het PLU Rapport	Ja=2	Nee=0		
	NRGT-TTL is:	Netto=4	Bruto=0		
26	Niet programmeren				
27	Stuur order naar keukenprinter na [SUB TTL]	Ja=1	Nee=0		
	Print datum op de nota van de slipprinter	Ja=2	Nee=0		
28	Print een grafisch logo bovenaan de klantenbon	Ja=1	Nee=0		
	Print een grafisch logo onderaan de klantenbon	Ja=2	Nee=0		
29	Print een grafisch logo bovenaan op de tafelnota	Ja=1	Nee=0		
	Print een grafisch logo onderaan op de tafelnota	Ja=2	Nee=0		
30	Print als grafisch logo	Standaard=0			
		Eigen	Eigen logo=1		
31	Aantal regel bovenaan voor logo	0-	-5		
32	Aantal regels onderaan voor logo	0-	-5		

*Printen van de print opties:*Sleutel in PGM

- [1][5] [SUB TTL] [3] [X] •
- •
- [CONTANT] •

De kassa heeft nu een lijst geprint met daarop alle geprogrammeerde print opties.

6.5 Toetsen

De volgende instellingen kunt u van de toetsen programmeren:

- 1) Individuele opties (uitschakelen, BTW berekenen, validatie verplichting, etc.)
- 2) Omschrijving van de toetsen
- 3) Bedragbegrenzing

6.5.1 Individuele opties van de toetsen

U ziet bij elke toets de waarden N1 t/m max. N6 (verschilt per toets) staan. Kijk in de tabel van elke toets voor de instellingen. Voer vervolgens de instellingen in die u wilt programmeren.

U kunt van elke functie toets de instellingen printen, dit gaat als volgt:

- Sleutel in PGM
- [1][5] [SUB TTL]
- [4] [X]
- Druk op de functie toets waarvan u de programmeringen wilt printen
- [CONTANT]

Verzamelnota

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 [VERZAMEL NOTA]
- (* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N3)

• [CONTANT]

Nr	Optie		Waarde	=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Verplicht indrukken om te kunnen afrekenen	Ja=2	Nee=0		
	Bonnummer doortellen na gebruiken deze toets	Ja=0	Nee=4		
N2	Print geen logo na indrukken deze toets	Ja=0	Nee=1		
	Geen BTW1 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Geen BTW2 berekenen	Ja=4	Nee=0		
N3	Geen BTW3 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Geen BTW4 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

Annuleer

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [ANNULEER]
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

Nr	Optie	Waa	rde	=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

Extra pinnen

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [EXTRA PINNEN]
- [CONTANT]

NrOptieWaarde=SomN1Toets uitschakelenJa=1Nee=0Image: Nee=0Image: Nee=0Imag

Contant

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N3)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Verplicht wisselgeldberekening	Ja=1	Nee=0		
	Wisselgeld en gescheiden betalen alleen in X	Ja=2	Nee=0		
	Gescheiden betalen uitschakelen	Ja=4	Nee=0		
N2	Open de geldlade na indrukken van deze toets	Ja=0	Nee=1		
	Geen BTW1 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Geen BTW2 berekenen	Ja=4	Nee=0		
N3	Geen BTW3 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Geen BTW4 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

Op rekening 1-8

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 N4 N5 [OP REK.]
- (* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N5)

• [CONTANT]

Nr	Optie	,	Waarde	=	Som
N1	Verplicht wisselgeldberekening	Ja=1	Nee=0		
	Wisselgeld en gescheiden betalen alleen in X	Ja=2	Nee=0		
	Gescheiden betalen uitschakelen	Ja=4	Nee=0		
N2	Open de geldlade na indrukken van deze toets	Ja=0	Nee=1		
	Wisselgeldberekening mogelijk	Ja=2	Nee=0		
	Verplicht SKU# invoeren	Ja=4	Nee=0		
N3	Geen BTW1 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Geen BTW2 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Geen BTW3 berekenen	Ja=4	Nee=0		
N4	Geen BTW4 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=2	Nee=0		
	Stuur naar EFT	Ja=4	Nee=0		
N5	EFT poort (0-1)		0-1		

Pin

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 N4 [PIN]
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N4)

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Verplicht wisselgeldberekening	Ja=1	Nee=0		
	Wisselgeld en gescheiden betalen alleen in X	Ja=2	Nee=0		
	Gescheiden betalen uitschakelen	Ja=4	Nee=0		
N2	Open de geldlade na indrukken van deze toets	Ja=0	Nee=1		
	Geen BTW1 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Geen BTW2 berekenen	Ja=4	Nee=0		
N3	Geen BTW3 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Geen BTW4 berekenen	Ja=2	Nee=0		
N4	Toelichting op cheque verplicht	Ja=1	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=2	Nee=0		

Toelichting op cheque

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 [TOELICHTING OP CHEQUE]

(* zie hieronder de tabel voor N1 en N2)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Print bedrag en tekst van de toelichting	Ja=2	Nee=0		
	Print de datum	Ja=4	Nee=0		
N2	Print de tijd	Ja=1	Nee=0		
	Print de naam van de verkoper	Ja=2	Nee=0		
	Print het bonnummer	Ja=4	Nee=0		

Open

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 N4 [OPEN]

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N4)

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Verplicht tafelnr. invoeren voor registratie	Ja=2	Nee=0		
	Alleen verk. die tafel opent mag op tafel registreren	Ja=4	Nee=0		
N2	Print rek.# en saldo op de klantenbon	Ja=0	Nee=1		
	Print rek.# en saldo op externe printer	Ja=0	Nee=2		
	Meerdere nota's printen per tafel niet mogelijk	Ja=4	Nee=0		
N3	Rek.# automatisch door kassa toegekend	Ja=1	Nee=0		
	[OPEN] gebruiken bij DRIVE THRU functie	Ja=2	Nee=0		
N4	Lengte van de nota	0-9			
L	- 3	-	-		

Wisselkoers

- Sleutel in PGM
- [9][0] [SUB TTL]
- Voer de wisselkoers in (*) en druk op [WISSELKOERS]
- [CONTANT]

(*) De wisselkoers mag bestaan uit maximaal 7 cijfers + een extra cijfer om het aantal decimalen aan te geven. Bijv. een koers van \$ 1,1245 invoeren als 112454 (koers is 11245 en 4 decimalen)

Drive Thru / Eat In / Take Out

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 [Druk op één van de toetsen]

(* zie hieronder de tabel voor N1 en N2)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Geen BTW1 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Geen BTW2 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Geen BTW3 berekenen	Ja=4	Nee=0		
N2	Geen BTW4 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=2	Nee=0		

^{• [}CONTANT]

Fout

- Sleutel in PGM •
- [7][0] [SUB TTL] •
- N1 [FOUT]
- [CONTANT] •

(* zie hieronder de tabel voor N1)

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

Coupon Sub

- Sleutel in PGM •
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [COUPON SUB] •

(* zie hieronder de tabel voor N1)

[CONTANT] •

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		

Coupon

- Sleutel in PGM •
- [7][0] [SUB TTL] •
- N1 N2 N3 [COUPON] •

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N3)

[CONTANT] •

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Geen BTW1 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Geen BTW2 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Geen BTW3 berekenen	Ja=4	Nee=0		
N2	Geen BTW4 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Afrekenen mogelijk bij elk bedrag	Ja=2	Nee=0		
	Wisselgeldberekenen als	Bedrag=4	Coupon=0		
N3	Open de geldlade na indrukken van deze toets	Ja=0	Nee=1		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=2	Nee=0		

Klanten

- Sleutel in PGM •
- [7][0] [SUB TTL] •
- N1 [KLANTEN] •
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

Nr Optie Waarde Som = N1 Verplicht indrukken om een nota te openen Ja=1 Nee=0 Nee=0 Verplicht indrukken om te kunnen registreren Ja=2 Print tafel# op de keukenprinter Ja=4 Nee=0

Level 1 en 2

- Sleutel in PGM •
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [LEVEL1 of 2]
- [CONTANT]

(*	zie	hieronder	de ta	bel voo	r N1)
----	-----	-----------	-------	---------	-------

•

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Print level 1 of 2 op de keukenprinter	Ja=1	Nee=0		

La open / SKU#

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 N4 [LA OPEN]

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N4)

• [CONTANT]

Nr	Optie		Waarde	=	Som
N1	La open toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	La open toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	La open niet mogelijk na invoeren SKU#	Ja=4	Nee=0		
N2	SKU# verplicht invoeren om te kunnen registreren	Ja=1	Nee=0		
	Print een bon als de lade wordt geopend	Ja=0	Nee=2		
	SKU# invoeren niet mogelijk	Ja=4	Nee=0		
N3	SKU# moet aan aantal cijfers voldoen (zie N4)	Ja=1	Nee=0		
	Print SKU# op de tafelnota	Ja=2	Nee=0		
N4	Maximaal aantal cijfers als SKU#		0-8		

Retour

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [RETOUR]
- [CONTANT]

(*	zie	hieronder	de	tabel	voor N1)
----	-----	-----------	----	-------	----------

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

Shift 1-5

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 [SHIFT 1-5]

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N3)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=1	Nee=0		
	Verander PLU#	Ja=2	Nee=0		
N2	Print omschrijving op de tafelnota	Ja=1	Nee=0		
	Print omschrijving op de klantenbon	Ja=2	Nee=0		
N3	Waarde van aangepaste digit	0-9			

- [9][0] [SUB TTL]
- Voer een getal tussen de 1 en 14 in (* bijv. 3 voor honderdtallen *)
- [SHIFT 1-5]
- [CONTANT]

Betalen

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [BETALEN]
- [CONTANT]

(* zie hieronder	de tabel	voor	N1))
------------------	----------	------	-----	---

 Nr
 Optie
 Warder
 =
 Som

 N1
 Verplicht om nota te sluiten
 Ja=1
 Nee=0

Vorig Saldo

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [VORIG SALDO]
- [CONTANT]

(*	zie	hieronder	de tab	pel voor N1)	
----	-----	-----------	--------	--------------	--

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Bedrag mag ook worden ingevoerd tijdens registr.	Ja=1	Nee=0		
	Bedrag invoeren verplicht om te kunnen registr.	Ja=2	Nee=0		

Representatie

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 [REPRESENTATIE]

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N3)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Geen BTW1 berekenen	Ja=4	Nee=0		
N2	Geen BTW2 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Geen BTW3 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Geen BTW4 berekenen	Ja=4	Nee=0		

Uit Kas 1-3

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [UIT KAS]
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

Nota

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [NOTA]
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Voer COM poort in (0=interne printer v/d kassa)	(0-1)			
N2	Print automatisch een nota	Ja=1	Nee=0		
	Print geen bonnummer op de nota	Ja=2	Nee=0		

In Kas 1-3

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [IN KAS]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

Weegschaal

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [WEEGSCHAAL]
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

Nr	Optie		Waarde		Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Handmatig invoeren van gewicht is mogelijk	Ja=4	Nee=0		
N2	Verminder Tare van weegschaal gewicht	Ja=1	Nee=0		
	Symbool voor gewicht bij handmatig invoeren	Kg=2	Lb=0		
	Prijs invoeren van gewogen artikel	Ja=4	Nee=0		

Sluit

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 N4 [SLUIT]
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N4)

Nr	Optie	,	Waarde	=	Som
N1	Verplicht SKU# voor gebruik van [SLUIT]	Ja=1	Nee=0		
	Print sluit op de bon	Ja=0	Nee=2		
	Negatief bedrag sluiten alleen in sleutelstand X	Ja=4	Nee=0		
N2	Bereken BTW1	Ja=0	Nee=1		
	Bereken BTW2	Ja=0	Nee=2		
	Bereken BTW3	Ja=0	Nee=4		
N3	Bereken BTW4	Ja=0	Nee=1		
	Validatie verplicht na gebruik van deze toets	Ja=2	Nee=0		
N4	Voer COM poort in bij gebruik van slipprinter		0-1		

Sub Totaal

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [SUB TOTAAL]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		

Fooi

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 N4 [FOOI]

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N4)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Waa	rde	=	Som
N1	Fooi berekenen als	Percentage=1	Bedrag=0		
N2	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Bereken BTW1	Ja=4	Nee=0		
V 3	Bereken BTW2	Ja=1	Nee=0		
	Bereken BTW3	Ja=2	Nee=0		
N4	Fooi totaal optellen bij netto en bruto totaal	Ja=1	Nee=0		

(* De toets [FOOI] werkt alleen bij tafels *)

Tafel#

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [TAFEL#]
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

Nr	Optie	Waa	arde	=	Som
N1	Tafel# verplicht invoeren voor nieuwe nota	Ja=1	Nee=0		
	Tafel# verplicht invoeren voor registratie	Ja=2	Nee=0		
	Print tafel# op de externe printer	Ja=4	Nee=0		

Tare

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [TARE]
- [CONTANT]

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Tare#5 gebruiken voor handmatig Tare invoeren	Ja=4	Nee=0		

Geen BTW

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [GEEN BTW]
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

(* zie hieronder de tabel voor N1)

Nr	Optie	Waa	arde	=	Som
N1	Geen BTW1 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Geen BTW2 berekenen	Ja=2	Nee=0		
	Geen BTW3 berekenen	Ja=4	Nee=0		
N2	Geen BTW4 berekenen	Ja=1	Nee=0		
	Verplicht SKU# voor gebruik van deze toets	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht voor gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

Validatie

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 [VALIDATIE]

(* zie hieronder de tabel voor N1 en N2)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Wa	Waarde		Som
N1	Slipprinter aangesloten op COM poort	COM1=1	Geen=0		
N2	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Meerdere keren valideren mag	Ja=2	Nee=0		

Herstel

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [HERSTEL]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Waa	rde	=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht voor gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

Schade

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 [SCHADE]
- [CONTANT]

(* zie hieronder de tabel voor N1)

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Toets uitschakelen	Ja=1	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=2	Nee=0		
	Validatie verplicht voor gebruik van deze toets	Ja=4	Nee=0		

%1-5

- Sleutel in PGM
- [7][0] [SUB TTL]
- N1 N2 N3 N4 N5 N6 [%]

(* zie hieronder de tabel voor N1 t/m N6)

• [CONTANT]

Nr	Optie	Wa	arde	=	Som
N1	% toets is	Bedrag=1	Percentage=0		
	Toets uitschakelen	Ja=2	Nee=0		
	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=4	Nee=0		
N2	% toets heeft vast tarief of een open tarief/bedrag	Open=1	Preset=0		
	% toets berekenen over	Verkoop=2	Artikel=0		
	Vast tarief mag overschreven worden	Ja=4	Nee=0		
N3	% toets is	Positief=1	Negatief=0		
	Bereken BTW1	Ja=2	Nee=0		
N4	Bereken BTW2	Ja=1	Nee=0		
	Bereken BTW3	Ja=2	Nee=0		
	Bereken BTW4	Ja=4	Nee=0		
N5	Verhoog/verlaag coupon ttl na indrukken [%]	Ja=1	Nee=0		
	[%] een keer gebruiken na indrukken [SUBTTL]	Ja=2	Nee=0		
	Meerdere kortingen zonder gebruik [SUB TTL]	Ja=4	Nee=0		
N6	Toets alleen actief in sleutelstand X	Ja=1	Nee=0		
	Validatie verplicht na indrukken van deze toets	Ja=2	Nee=0		

Programmeren van het kortingspercentage:

- Sleutel in PGM
- [9][0] [SUB TTL]
- Voer het percentage in; totaal 5 cijfers (* bijv. 10%
 - (* bijv. 10% invoeren als 10000)

- [%]
- [CONTANT]

6.5.2 Omschrijving van de toetsen

U kunt een omschrijving invoeren van maximaal 18 karakters per toets. Hieronder ziet u een tabel staan met alle karakters die u kunt programmeren. Onder elk karakter staat een drie cijferige code.

- Sleutel in stand PGM
- [8][0] [SUB TTL]
- Voer de omschrijving in (maximaal 18 karakters) en druk op de toets
- Druk op [CONTANT]

Bijv. OP REK.2 krijgt de omschrijving VVV BON

- Sleutel in stand PGM
- [8][0] [SUB TTL]
- [0][8][6][0][8][6][0][8][6][0][3][2][0][6][6][0][7][9][0][7][8] [OP REK.2]
- [CONTANT]

CHAR	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë
CODE	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
CHAR	è	ï	î	ì	Ä	Å	É	æ	Æ	Ô
CODE	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
CHAR	ö	Ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	¢	£	¥
CODE	021	022	023	024	0250	026	027	028	029	030
CHAR	€	SPACE	1	tt	#	\$	%	&	t	(
CODE	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
CHAR)	*	+	,	-		/	0	1	2
CODE	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
CHAR	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<
CODE	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
CHAR	=	>	?	a	A	В	C	D	E	F
CODE	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
CHAR	G	H	I	J	K	L	M	N	0	Р
CODE	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
CHAR	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y	Z
CODE	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
CHAR							a	b	с	d
CODE	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
CHAR	e	f	g	h	I	j	k	1	m	n
CODE	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
CHAR	0	p	q	r	S	t	u	v	w	x
CODE	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
CHAR	у	z	B	ACK SPA	CE			Double		
CODE	121	122		123				999		

Een uitzondering is de omschrijving van SKU#; dit komt omdat de toets [LADE] een dubbele functie heeft. Het programmeren gaat als volgt:

- Sleutel in stand PGM
- [8][1] [SUB TTL]
- Voer de omschrijving in (maximaal 18 karakters) en druk op [LADE]
- Druk op [CONTANT]

6.5.3 Bedragbegrenzing

Voor enkele toetsen kunt u een bedragbegrenzing programmeren. Het is dan niet mogelijk om meer dan het ingevoerde bedrag af te rekenen, terug te boeken, etc.

- Sleutel in stand PGM
- [9][0] [SUB TTL]
- Voer de bedragbegrenzing in (maximaal 8 cijfers) en druk op de toets
- Druk op [CONTANT]

Als de %1-5 toetsen zijn geprogrammeerd als percentage toetsen en niet als kortingbedrag toetsen moet u een 5-cijferige code invoeren. De begrenzing bestaat dan uit een percentage van twee cijfers voor de komma en drie cijfers achter de komma. Bijv. 25000 betekent maximaal 25% mag ingevoerd worden.

De bedragbegrenzing geldt uitsluitend voor de volgende toetsen:

- 1) Annuleer
- 2) Contant
- 3) Op Rek.1-8
- 4) Pin
- 5) Extra pinnen
- 6) Fout
- 7) Coupon
- 8) Retour
- 9) In Kas
- 10) Herstel
- 11) Schade
- 12) %1-5

6.6 Verkopers

Van maximaal 15 verkopers kunt u de volgende instellingen programmeren:

- 1) Toegangscode
- 2) Aangesloten geldlade en training
- 3) Naam van de verkoper

6.6.1. Toegangscode

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [8][0][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer in van de verkoper (01-15) waarvan u de code wilt invoeren en druk daarna op [X]
- Voer de code in (maximaal 6 cijfers) en druk op [SUB TTL]
- Druk op [CONTANT]

Bijv.: Verkoper 03 krijgt als code 1435

- Sleutel in PGM
- [8][0][0] [SUB TTL]
- [0][3] [X]
- [1][4][3][5] [SUB TTL]
- Druk op [CONTANT]

6.6.2 Aangesloten geldlade en training

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [8][0][1] [SUB TTL]
- Voer het nummer in van de verkoper (01-15) waarvan u N1 en N2 wilt invoeren en druk daarna op [X]
- N1 N2 [SUB TTL]
- [CONTANT]

Nr	Optie	Waarde		=	Som
N1	Geldlade gaat open na aanmelden deze verkoper	Geen=1	Standaard=0		
N2	Verkoper in training	Ja=1	Nee=0		

Bijv. Verkoper 10 gebruikt de standaard geldlade en werkt in training

- Sleutel in PGM
- [8][0][1] [SUB TTL]
- [1][0] [X]
- [0][1] [SUB TTL]
- Druk op [CONTANT]

6.6.3 Naam van de verkoper

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [8][1][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer in van de verkoper (01-15) waarvan u de code wilt invoeren en druk daarna op [X]
- N1 N2 [SUB TTL]
- [CONTANT]

Vb.: Verkoper 4 krijgt de naam JAN (zie voor karakters de karakter code tabel in hoofdstuk 6.5.3)

- Sleutel in PGM
- [8][1][0] [SUB TTL]
- [4] [X]
- [0][7][4] [0][6][5] [0][7][8] [SUB TTL]
- [CONTANT]

6.7 Korting bij aantal

Korting bij aantal betekent dat bij afname van een bepaald aantal artikelen een kortingsbedrag wordt berekend. In dit hoofdstuk kunt u maximaal 20 soorten kortingen bij aantalen programmeren. Het nummer (1-20) van de korting bij aantal kunt u koppelen aan PLU's (zie hoofdstuk 6.2.8).

6.7.1 Aantal invoeren

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [6][0][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de tabel in (1-20) en druk op [X]
- Voer het aantal in waarvoor de korting geldt (maximaal 50000) en druk op [SUB TTL]
- [CONTANT]

6.7.2 Bedrag invoeren

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [6][0][1] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de tabel in (1-20) en druk op [X]
- Voer het kortingsbedrag in (maximaal 7 cijfers; inclusief twee achter de komma) en druk op [SUB TTL]
- [CONTANT]

6.7.3 Omschrijving invoeren

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [6][1][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de tabel in (1-20) en druk op [X]
- Voer de omschrijving in (maximaal 18 karakters) en druk op [SUB TTL]
- [CONTANT]

6.7.4 Voorbeeld korting bij aantal

U wilt een korting geven van € 0,50 bij afname van 3 stuks van hetzelfde artikel. Deze korting bij aantal moet worden geprogrammeerd als tabelnummer 1. De omschrijving (KORTING) hoeft niet te worden gewijzigd.

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [6][0][0] [SUB TTL]
- [1] [X]
- [3] [SUB TTL]
- [CONTANT]
- [6][0][1] [SUB TTL]
- [1] [X]
- [5][0] [SUB TTL]
- [CONTANT]

Aantal en kortingbedrag zijn nu geprogrammeerd. In hoofdstuk 6.2.8 leest u hoe u bij een artikel het tabelnummer (in dit geval 1) kunt koppelen aan een bepaalde PLU.

Wanneer u het tabelnummer heeft gekoppeld aan een PLU zal bij afname van drie stuks een korting van € 0,50 worden berekend.

6.8 Hoofdgroepen

U kunt maximaal 20 hoofdgroepen programmeren. Elke hoofdgroep kan naar een keukenprinter worden gestuurd (status) en u kunt een omschrijving invoeren. In hoofdstuk 6.2.2 leest u hoe u maximaal drie verschillende hoofdgroepen kunt koppelen aan een PLU.

6.8.1 Status van de hoofdgroep

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [9][0][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de hoofdgroep in (1-20) en druk op [X]
- N1 N2 N3 [SUB TTL]
- [CONTANT]

Nr	Optie	Waa	arde	=	Som
N1	Hoofdgroepen optellen in Hoofdgroep Rapport	Ja=0	Nee=1		
	Stuur de hoofdgroep naar de keukenprinter	Ja=2	Nee=0		
N2	Print niet op de keukenprinter	()		
	Keukenprinter aangesloten op de kassa	2	2		
N3	Print hoofdgroep in het rood op de keukenprinter	Ja=1	Nee=0		

6.8.2 Omschrijving van de hoofdgroep

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [9][1][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de hoofdgroep in (1-20) en druk op [X]
- Voer de omschrijving in (maximaal 18 karakters) en druk op [SUB TTL]
- [CONTANT]

6.9 Macro toetsen

Een macro toets is een toets waaronder een opeenvolging van toetscombinaties zijn samengevoegd. Het voordeel is dat u niet een reeks toetsen hoeft in te toetsen, maar u drukt slechts op één toets om tot hetzelfde resultaat te komen.

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][5][0][0] [SUB TTL]
- Druk op de Macro toets op het toetsenbord (Macro 1-10; toetscodes 65 t/m 74)
- Draai nu de sleutel naar de stand waarvoor de Macro geldt
- Druk de toetsen in die samen de macro moeten vormen
- Draai de sleutel terug naar de stand PGM
- Druk nogmaals op de Macro toets
- [CONTANT]

Bijvoorbeeld: U wilt een Z1-PLU Rapport als Macro toets (MACRO1) programmeren. Normaal gesproken moet u de sleutel naar de stand Z draaien en daarna [3] [SUB TOTAAL] intoetsen.

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][5][0][0] [SUB TTL]
- [MACRO1]
- Zet de sleutel in de stand Z
- [3] [SUB TOTAAL]
- Draai de sleutel terug naar de stand PGM
- [MACRO1]
- [CONTANT]

Zet de sleutel in de stand REG (dus niet in Z) en druk op [MACRO1] voor het printen van een Z1-PLU Rapport.

6.10 Logo

U kunt een tekstlogo bovenaan en/of een tekstlogo onderaan de klantenbon printen. Ook kan een tekstlogo bovenaan op de nota van de slipprinter worden geprint.

Wanneer u een tekstlogo bovenaan en/of onderaan de klantenbon wilt printen mag deze tekst uit maximaal 6 regels bestaan. Het tekstlogo van de nota mag uit maximaal 10 regels bestaan.

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [7][0][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de tabel in (1-22) en druk op [X]
- Voer de tekst in (maximaal 32 karakters) en druk op [SUB TTL]
- [CONTANT]

Nr	Tekst
1	1e regel bovenaan
2	2e regel bovenaan
3	3e regel bovenaan
4	4e regel bovenaan
5	5e regel bovenaan
6	6e regel bovenaan
7	1e regel onderaan
8	2e regel onderaan

Nr	Tekst
9	3e regel onderaan
10	4e regel onderaan
11	5e regel onderaan
12	6e regel onderaan
13	1e regel op de nota
14	2e regel op de nota
15	3e regel op de nota
16	4e regel op de nota

Nr	Tekst
17	5e regel op de nota
18	6e regel op de nota
19	7e regel op de nota
20	8e regel op de nota
21	9e regel op de nota
22	10e regel op de nota

6.10.1 Vertalingen Financieel Rapport

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [7][0][1] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de tabel in (1-81) en druk op [X]
- Voer de tekst in (maximaal 18 karakters) en druk op [SUB TTL]
- [CONTANT]

Nr	Tekst		
1	+PLU TTL		
2	-PLU TTL		
3	TOTAAL		
4	GEEN BTW		
5	INCL.BTW1		
6	INCL.BTW2		
7	INCL.BTW3		
8	INCL.BTW4		
9	BTW1		
10	BTW2		
11	BTW3		
12	BTW4		
13	GEEN BTW1		
14	GEEN BTW2		
15	GEEN BTW3		
16	GEEN BTW4		
17	EATIN TTL		
18	TAKEOUT TTL		
19	DRTHRU TTL		
20	%1		
21	%2		
22	%3		
23	%4		
24	%5		
25	NETTO VERK.		
26	CREDIT BTW1		
27	CREDIT BTW2		
28	CREDIT BTW3		

CREDIT BTW4
COUP. CREDIT
RETOUR
FOUT
VORIG
STAND VOID
ANNULEER
BRUTO VERK.
CONTANT
PIN
IN KAS
IN KAS2
IN KAS3
UIT KAS
UIT KAS2
UIT KAS3
DOORVERK.TTL
NEGATIEF
LA OPEN
CONTANT LA
PIN LA
COUPON LA
OP REK. LA
OP REK.2 LA
OP REK.3 LA
OP REK.4 LA
OP REK.5 LA
OP REK.6 LA

Nr	Tekst
57	OP REK.7 LA
58	OP REK.8 LA
59	OP REK. VRK
60	OP REK.2 VRK
61	OP REK.3 VRK
62	OP REK.4 VRK
63	OP REK.5 VRK
64	OP REK.6 VRK
65	OP REK.7 VRK
66	OP REK.8 VRK
67	KOERS 1
68	KOERS 2
69	KOERS3
70	KOERS4
71	LADE TOTAAL
72	REPRESENTAT.
73	SCHADE
74	FOOI
75	TRAINING TTL
76	OPEN
77	TAFELS
78	VORIG SALDO
79	REK.BET.
80	SLUIT
81	KORT X AANT

6.10.2 Vertalingen Verkoper Rapport

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [7][1][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de tabel in (1-69) en druk op [X]
- Voer de tekst in (maximaal 18 karakters) en druk op [SUB TTL]
- [CONTANT]

Nr	Tekst	Nr	Tekst		Nr	Tekst
1	NETTO VERK.	24	CREDIT BTW2		47	OP REK.2 VRK
2	GEEN BTW	25	CREDIT BTW3		48	OP REK.3 VRK
3	INCL.BTW1	26	CREDIT BTW4		49	OP REK.4 VRK
4	INCL.BTW2	27	COUP.CREDIT		50	OP REK.5 VRK
5	INCL.BTW3	28	RETOUR		51	OP REK.6 VRK
6	INCL.BTW4	29	FOUT		52	OP REK.7 VRK
7	BTW1	30	VORIG		53	OP REK.8 VRK
8	BTW2	31	STAND VOID		54	KOERS 1
9	BTW3	32	ANNULEER		55	KOERS 2
10	BTW4	33	BRUTO VERK.		56	KOERS3
11	GEEN BTW1	34	CONTANT		57	KOERS4
12	GEEN BTW2	35	PIN		58	LADE TOTAAL
13	GEEN BTW3	36	IN KAS		59	REPRESENTAT.
14	GEEN BTW4	37	IN KAS2	_	60	SCHADE
15	EATIN TTL	38	IN KAS3	_	61	FOOI
16	TAKEOUT TTL	39	UIT KAS	_	62	TRAINING TTL
17	DRTHRU TTL	40	UIT KAS2	_	63	OPEN
18	%1	41	UIT KAS3	_	64	TAFELS
19	%2	42	DOORVERK.TTL	_	65	VORIG SALDO
20	%3	43	CONTANT LA	_	66	REK.BET.
21	%4	44	PIN LA		67	SLUIT
22	%5	45	COUPON LA		68	LA OPEN
23	CREDIT BTW1	46	OP REK. VRK		69	KORT X AANT

6.10.3 Omschrijving van macro's

Zie voor het programmeren van Macro toetsen hoofdstuk 6.9.

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [7][1][1] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de macro in (1-20) en druk op [X]
- Voer de tekst in (maximaal 18 karakters) en druk op [SUB TTL]
- [CONTANT]

6.11 Preset toetsen

Preset toetsen zijn toetsen die geprogrammeerd zijn op het toetsenbord. Door de toets in te drukken kunt u direct een artikel (PLU) registreren. Standaard zijn PLU1 t/m 12 geprogrammeerd als preset toetsen op het toetsenbord, maar u kunt elke willekeurige PLU als preset toets op het toetsenbord programmeren.

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][0][0][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer in van de PLU die als preset op het toetsenbord moet komen
- Druk twee keer op de preset toets op het toetsenbord
- [CONTANT]

6.12 Geld in lade limiet

U kunt een waarschuwing in het display laten verschijnen als er teveel geld in de geldlade aanwezig is. U voert een maximaal bedrag in, wordt dit bedrag overschreden dan verschijnt de melding. De verkoper moet eerst geld uit de lade halen. Dit gebeurt met de toets [UIT KAS].

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][1][0][0] [SUB TTL]
- Voer het maximale bedrag in (max. 8 cijfers, inclusief twee achter de komma) en druk op [X]
- [CONTANT]

6.13 Extra pinnen limiet

U kunt een limiet stellen aan het bedrag wat mag worden gepind. Stel de limiet is € 50,00 en de klant moet een bedrag pinnen van € 61,45, dan mag maximaal € 111,45 als betaald bedrag worden ingevoerd.

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][2][0][0] [SUB TTL]
- Voer het maximale bedrag in (max. 8 cijfers, inclusief twee achter de komma) en druk op [X]
- [CONTANT]

6.14 Datum en tijd

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][3][0][0] [SUB TTL]
- Voer de tijd (UUMM) in en druk op [X]
- Voer de datum in (MMDDJJ) en druk op [X]
- [CONTANT]

Bijv.: U wilt de tijd (14:32) en de datum 04 December 2003 invoeren.

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][3][0][0] [SUB TTL]
- [1][4][3][2] [X]
- [0][4][1][2][0][3] [X]
- [CONTANT]

6.15 Tare gewicht

Tare gewicht is het gewicht van de verpakking. Als een artikel per gewicht wordt verkocht en verpakt is, kan het gewicht van de verpakking worden afgetrokken van het totaal gewicht.

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][4][0][0] [SUB TTL]
- Voer het nummer van de Tare verpakking in (max. 5) en druk op [X]
- Voer het gewicht van de verpakking in (4 cijfers, inclusief drie achter de komma; ook de punt invoeren)
- [SUB TTL]
- [CONTANT]

6.16 Kassanummer

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][6][0][0] [SUB TTL]
- Voer het kassanummer in en druk op [X]
- [CONTANT]

7 Printen van programmeergegevens

PLU's

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][5] [SUB TTL]
- Selecteer de PLU waarvan u de gegevens wilt printen; dit kan op de volgende vier manieren:
 1) Druk op het toetsenbord op de toets van de PLU
 - Druk op de eerste en op de laatste toets van de PLU's als u een bepaalde reeks PLU's wilt printen Bijv. [PLU1] en [PLU4] indrukken betekent dat programmeergegevens van PLU1 t/m PLU4 worden geprint
 - 3) Voer het nummer van de PLU in (barcodenummer of volgnummer) en druk op de toets [PLU]
 - 4) Voer het eerste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en het laatste nummer in van de PLU (barcodenummer of volgnummer) en druk op [PLU] als u een bepaalde reeks PLU's wilt printen Bijv. [2] [PLU] [8] [PLU] indrukken betekent dat PLU2 t/m PLU8 dezelfde status hebben
- [CONTANT]

Macro's

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][5] [SUB TTL]
- Druk op de toets van de Macro
- [CONTANT]

Overige programmeringen

- Zet de sleutel in de stand PGM
- [1][5] [SUB TTL]
- Voer een nummer van de tabel in en druk op [X]
- [CONTANT]

Nr	Programmering	Nr	Programmering
0	Hoofdgroepen	9	Vertalingen Financieel Rapport
1	BTW	10	Vertalingen Verkoper Rapport
2	Systeem opties	11	Omschrijvingen Macro's
3	Print opties	12	Geld in lade limiet
4	Toetsen	13	Extra pinnen limiet
5	Verkopers	14	Tijd en datum
6	Logo bovenaan	15	Tare gewicht
7	Logo onderaan	16	Kassanummer
8	Nota logo	17	Korting bij aantal

8 Extra uitleg over tafels of verkopers door elkaar

Tafels

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van tafels moet u de volgende systeemoptie programmeren: Systeemoptie 26 'Tafels of verkopers door elkaar' = 0

Stel dat u standaard de klantenbon heeft uitgeschakeld (zie hoofdstuk 3.3), dan moet u de status van de toets [NOTA] wijzigen. In hoofdstuk 6.5.1 staat uitgelegd hoe u de status van een toets kunt wijzigen en welke opties u kunt programmeren. De instelling 'Print automatisch een nota' moet de waarde '1' krijgen.

Wanneer er tafels niet afgerekend zijn aan het einde van de avond, en u print een Financieel Rapport, dan wordt de tekst OPEN geprint met daarachter een bedrag. U kunt dan een Openstaand Tafel Rapport (in sleutelstand X) printen om te zien welke tafels nog openstaan. Na het printen van het rapport kunt u de sleutel terugdraaien naar sleutelstand REG en eventueel nota's printen van de openstaande tafels en deze daarna afrekenen (of gelijk afrekenen).

Verkopers door elkaar

Wanneer u gebruik maakt van verkopers door elkaar moet u de volgende systeemopties programmeren: Systeemoptie 2 'Verkoper aanmelden' =1 Systeemoptie 26 'Tafels of verkopers door elkaar' =1

In hoofdstuk 6.6 programmeert u de codes waarmee de verkoper zich moet aanmelden.

Het registreren (voorbeeld) gaat als volgt: [VERKOPER] Code invoeren van verkoper1 [VERKOPER] Artikelen registreren

Code invoeren van verkoper2 [VERKOPER] Artikelen registreren

Code invoeren van verkoper3 [VERKOPER] Artikelen registreren

Etc.

AFREKENEN:

Code invoeren van verkoper1 [VERKOPER] [CONTANT]

Code invoeren van verkoper2 [VERKOPER] [CONTANT]

Code invoeren van verkoper3 [VERKOPER] [CONTANT]

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van verkopers door elkaar is het niet mogelijk om gebruik te maken van tafel, en wanneer u gebruik maakt van tafels is het niet mogelijk om gebruik te maken van verkopers door ellkaar.

9 Keukenprinter aansluiten

Wanneer een keukenprinter wordt aangesloten op de kassa zijn de volgende instellingen belangrijk:

- Programmeer in de hoofdgroepen dat de hoofdgroep (of gekoppelde PLU's) op de keukenprinter moeten worden geprint (zie hoofdstuk 6.8.1)
- Koppel aan de PLU de hoofdgroep die op de keukenprinter moet worden geprint (zie hoofdstuk 6.2.2)
- Programmeer de juiste COM (#1 of #2) poort van de kassa (zie hoofdstuk 5.7)
- Soldeer de kabel tussen kassa en keukenprinter

Het eenvoudigste is om als volgt te werk te gaan:

Stel u sluit een EPSON TM-U200D aan als keukenprinter.

- Sluit de keukenprinter aan op een stopcontact, hou de [FEED] knop ingedrukt en zet de printer met de schakelaar aan. De printer print een bon met daarop de communicatieinstellingen. Zet na het printen de printer weer uit.
- Zet de sleutel van de kassa in de stand S . [8][0] [SUB TTL] (voor COM#1) of [8][1] [SUB TTL] (voor COM#2) Voer de Baud Rate, pariteit, data bits en stop bits in (zie hoofdstuk 5.7) volgens het principe: [1] [X] (waarde van de baud rate; 0,1,2,3 of 4 invoeren) [CONTANT] [2] [X] (waarde van de pariteit; 0,1 of 2 invoeren) [CONTANT] [3] [X] (waarde van de data bits; 0 of 1 invoeren) [CONTANT] [4] [X] (waarde van de stop bits; 0 of 1 invoeren) [CONTANT] [5] [X] [4] (* 4 invoeren omdat een bonprinter is aangesloten *) [CONTANT] [1][1] [X] [9] (* 9 invoeren omdat de TM-U200D is aangesloten *) [CONTANT] [CONTANT]
- Programmeer in de status van een hoofdgroep dat de hoofdgroep gestuurd moet worden naar de keukenprinter. Stel u wilt PLU's gekoppelt aan hoofdgroep 1 naar de keukenprinter sturen: Zet de sleutel in de stand PGM

[9][0][0] [SUB TTL]

[1] [X] (* 1 invoeren omdat het hoofdgroep 1 betreft *)

[2][2][0] [SUB TTL] (* 220 invoeren omdat de gekoppelde PLU's naar de keukenprinter te kunnen sturen *) [CONTANT]

• Koppel de PLU's aan de hoofdgroep die naar de keukenprinter wordt gestuurd (zie hierboven): Zet de sleutel in de stand PGM

Selecteer de PLU('s) die u aan een hoofdgroep wilt koppelen (zie hoofdstuk 6.2.2) en druk op [X] Voer de hoofdgroep in die naar de keukenprinter verwijst (bijv. 010000) en druk op [X} [CONTANT]

Kabellayout

ER-380M 9Polig		Printer 25 polig
DSUB Male	<->	DSUB Male
2	<->	2
3	<->	3
4	<->	6
5	<->	7
6	<->	20
8		

Let OP: Pennen 6 en 8 worden beide verbonden met pen 20

- Na het solderen en aansluiten van de kabel kunt u de kabel aansluiten tussen kassa en printer.
- Zet de printer met de schakelaar aan.
- U kunt nu PLU's direct of op een tafel registreren. Na het afrekenen of het sluiten van de tafel worden de PLU's op de keukenprinter geprint.

In hoofdstuk 6.4 vindt u nog een aantal printopties die te maken hebben met het printen op de keukenprinter.

10 PC aansluiten

Wanneer een PC wordt aangesloten op de kassa dient u rekening te houden met het volgende: Programmeer de communicatieinstellingen als volgt:

- Zet de sleutel in de stand S
- [8][0] [SUB TTL] (voor COM#1) of [8][1] [SUB TTL] (voor COM#2)
- [1] [X] [0] [CONTANT] (* baudrate = 9600 *)
- [2] [X] [0] [CONTANT]
- (* geen pariteit *) (* 8 data bits *)
- [3] [X] [0] [CONTANT]
 [4] [X] [0] [CONTANT]
 - [4] [X] [0] [CONTANT]
- [5] [X] [1] [CONTANT]
- (* 1 stop bit *) (* PC aangesloten *)

• [CONTANT]

Kabellayout

ER-380M 9Polig		PC 9 polig
DSUB Male	<->	DSUB female
2	<->	3
3	<->	2
4	<->	6
5	<->	5
6	<->	4
7	<->	8
8	<->	7

Programmeersoftware

- Start de programmeersoftware op.
- Maak een nieuw bestand aan of selecteer een bestand
- Selecteer de COM poort (1 of 2) van de PC waarop de kassa is aangesloten
- Selecteer Baud Rate = 9600
- Klik op [CLOSE]
- Selecteer in EditProgram de optie PORT
- Voer de volgende gegevens in: Baudrate=9600 Parity=None Data Bits=8
 - Stop Bit=1

Device Function=PC

Klik op [SAVE]

Sluit de kabel aan tussen PC en kassa; u kunt nu gegevens versturen of zenden naar de kassa. UPPROGRAM = Lees gegevens uit de kassa DOWNPROGRAM = Zend gegevens naar de kassa

POLLREPORT = Lees rapporten uit de kassa

Grafisch logo

- Klik in het menu UTILITY op de optie CONVERT LOGO IMAGE
- Klik op [FILE OPEN]
- Selecteer in de juiste directory het juiste bestand (BMP formaat)
- Klik op [SAVE AS PRE IMG]
- Klik in het menu DOWNPROGRAM op de optie PREAMBLE IMAGE
- Het logo wordt verstuurd naar de kassa

Het grafisch logo moet aan de volgende eisen voldoen:

- BMP bestand
- Afmetingen 384 (breed) x 192 (hoog) pixels
- Kleur is zwart